



Botoneira



O kit way inclui botoneira de rua fabricada em zamak, com camara ccd a cores de série.
Instalação saliente.



Perfil




1/Inq.



2/Inq.

Sempre com viseira

Protege a botoneira da chuva, neve, etc. Incluído no kit. A representação dos produtos é genérica.



O kit está disponivel para 1 ou 2 inquilinos.

A representação dos produtos é genérica.

FERMAX

Kits Way

1 & 2 inquilinos

tecnologia: 2 fios não polarizados








Especificações do monitor



- *Alimentação: DC 24~28V.*
- *Consumo de energia: Standby 12mA; Funcionamento 350mA.*
- *Ecrã: TFT digital a cores 7". Ecrã táctil capacitiva.*
- *Sinal do video: 1 Vpp, 75Ω, CCIR padrão.*
- *Cablagem: 2 fios, não polarizados.*
- *Dimensões: 225(H) x 131(V) x 18(P)mm.*

Especificações do botoneira da rua



- *Zamak.*
- *Porta cartões retro-iluminados.*
- *Viseira para montagem de superfície.*
- *Câmara CCD a cores de alta sensibilidade.*
- *Sensor de iluminação.*
- *Controlo de relé para activar un trinco.*
- *Dimensões: 95(H) x 155(V) x 25(P)mm.*
- *Requer instalação com viseira.*

Dimensões: (horizontal)x(vertical)x(profundidade)mm

www.fermax.com

REF. 1401 kit way video 1/Inq.

O kit inclui:
- *Botoneira 1/inq. com viseira (ref.1416).*
- *Monitor a cores TFT 7" com ecrã táctil capacitiva.*
- *Alimentação (ref.1410).*

REF. 1402 kit way video 2/Inq.


O kit inclui:
- *Botoneira 2/inq. com viseira (ref.1417).*
- *Monitor a cores TFT 7" com ecrã táctil capacitiva (2 unids).*
- *Alimentação (ref.1410).*

Ampliações do kit

Os kits admiten segundo monitor sem alimentação adicional.
- *Ampliação de kit WAY 1/inq.: monitor* ***ref.1412****.*
- *Ampliação de kit WAY 1/inq.:*

*- **ref.1412** Monitor (para 1ª vivenda).*
*- **ref.1413** Monitor (para 2ª vivenda).*

Esquema básico de instalação



CABLADO	A	B
Par trançado 2x0,75mm²	60	60
Par trançado 2x1mm²	80	80

**Com o alimentador incluído no kit, é possível ligar um trinco de 12/13Vcc 250mA.*

Do it your FERMAX way

Video Door Entry Systems

PL/01198/23

FERMAX

way kit

Sistema de video-porteiros



Para quem gosta de fazer as coisas de forma diferente...

Do it your way



Fermax apresenta o novo kit way.



Ligar / apagar ecrã

Indicador de chamadas perdidas

Trincos

Activação automática da câmar principal / comunicação com a botoneira da rua



Permite a captação de imagens ou vídeos das visitas, acede ao registo de chamadas, desconecta o som se pretender não ser incomodado e tudo isto num Único kit.

plug&play

O monitor e a botoneira da rua já estão programados e prontos para funcionar.

Um kit que inclui um monitor de 7" com tecnologia táctil capacitiva e que desde o mesmo poderá gerir as varias opções avançadas.

kit way

Monitor

Monitor de 7" TFT a cores com tecnologia táctil capacitiva.

Intercomunicação

Establece comunicação entre dois monitores instalados dentro da vivenda. No kit de 2 linhas existe a opção de chamada a outra vivenda.



Reprodutor

Após 3 segundos, o monitor grava automaticamente um vídeo (no caso de existir um cartão micro SD) ou uma fotografia das visitas. Também tem a opção de tirar uma fotografia manualmente enquanto responde à chamada. Os vídeos/fotografias gravados a partir da botoneira de rua são visualizados no ecrã na monitor.




Ajustes

Brilho/contraste, selecção de melodias, data e hora, volume de chamada para dia e noite, selecção de idiomas (16 idiomas), etc.



Não incomodar

Função "Não incomodar: 1 hora, 8 horas ou modo permanente.



Registo do chamadas

Todas as chamadas, tanto da botoneira para o monitor, do monitor para a botoneira, como entre monitores, são registradas, e podem ser revisadas mais tarde.

Chamadas registradas			01/08
06-23	15:22	Vizinho	
06-18	20:54	Botoneira	
06-12	21:43	Vizinho	
05-29	13:16	Chamada interna	
06-18	21:43	Vizinho	

Ecrã táctil capacitivo

Monitor digital TFT 7" a cores com ecrã táctil capacitivo que permite utilização intuitiva.

