



Código de producto

F01572

MONITOR KIT WAY-FI PLUS 7"

Referencia

EAN

1572

8424299015729

Descripción

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Instalación de **2 hilos** no polarizados.
- **Compatible** con altavoces y pantallas Inteligentes: **ALEXA y GOOGLE HOME**, para recibir las notificaciones de llamada en el altavoz o pantalla inteligente y poder hablar, visualizar la imagen y usar **comandos de voz para abrir la puerta**. Con GOOGLE HOME el comando de apertura de puerta sólo activa la puerta principal.
- Proceso de **emparejamiento sencillo mediante Código QR**.
- **Captura** y visualización de **fotos/vídeos** desde el monitor o móvil.
- **Integración con cámaras IP Wifi FERMAX ref. 9986** (visualización desde monitor y móvil. Alarmas de detección de movimiento).
- Activación de **función adicional F1** desde el monitor o la APP.
- **Llamada desde APP a vivienda** (con opción modo escucha).
- **Intercomunicación entre monitores** de la misma vivienda.

AMPLIACIONES

- **VIVIENDA**: 5 monitores adicionales (6 en total).
- **CÁMARAS (ref. 9986)**: hasta 4 cámaras IP Wifi en total por instalación.

Detalles Técnicos Adicionales

MONITOR. Ref 1572

- Desvío de llamada a móvil: número ilimitado de móviles que pueden emparejarse. Posibilidad de seleccionar en el monitor si la llamada suena a la vez en el monitor y en el smartphone o primero en el monitor y después en el smartphone (tiempo de retardo programable 5-25 s.). También puede desactivarse el desvío desde el monitor.
- Montaje: En superficie (conector de pared incluido)
- Pantalla: Táctil capacitiva de 7" (formato panorámico 16:9). Resolución 1024 x 600 píxeles. Gran ángulo de visibilidad (tecnología IPS). Interfaz de usuario intuitivo compatible con las operaciones de deslizamiento.
- Leds: Blanco: monitor Activado; Morado: No-molestar Activado; Verde: Fotos/Videos pendientes de visualizar
- Modo de conversación: Manos libres
- Conexiones para timbre de puerta: bornas GND, BELL
- Conexiones para activación dispositivo auxiliar: bornas GND, F1
- Fecha y hora: Hora: formato 12/24h; Fecha: formato configurable. Configurable manualmente o sincronizada desde internet.
- Modo No molestar: Activación/Desactivación inmediata y/o temporizada para una franja horaria del día.
- Captura de fotos: Automática-Desactivable (desactivada por defecto) y Manual. 200 fotos sin tarjeta Micro SD, 5.000 con Micro SD (dependiendo tamaño SD). Las fotos en el monitor se pueden copiar a la tarjeta Micro SD.
- Captura de vídeos: Automática-Desactivable (desactivada por defecto) y Manual. 20 videos sin tarjeta Micro SD, 5000 con tarjeta Micro SD. Tamaño SD: 8-128 GB, no incluida en el kit. Videos de 15 segundos.
- Borrado fotos y vídeos: Uno a uno, selección varios, selección todos. Al llegar al límite de almacenamiento borra las más antiguas. Opción de formatear la Micro SD. Activado por defecto el borrado a los 30 días.
- Galería de fotos y vídeos (con fecha y hora).
- Auto-on: visualización de la calle desde el monitor, con posibilidad de conmutar de placa/cámara.
- Apertura puerta peatonal (abrepuertas eléctrico): Activa salida 12 Vcc . Tiempo de apertura programable (1-10 s.)
- Apertura puerta garaje (abrepuertas electromagnético): Activa relé. Tiempo de apertura programable (1-10 s.)
- Ajustes de imagen: Brillo.
- Ajuste de volumen de llamada y conversación: niveles de 0-8.
- Función intercomunicación interna en la vivienda: Sólo entre monitores (no con los smartphones). Posibilidad de llamada a uno o llamada a todos. Máximo hasta 6 monitores por vivienda (1 Principal y 5 Adicionales)
- Idiomas de los menús: 17
- Melodías de llamada: 16. Seleccionables para: llamada de placa, timbre de puerta, llamada de intercomunicación, alarma de movimiento, tamper, llamada desde app.
- Compatibilidad con cámaras CCTV analógicas: No
- Compatibilidad con cámaras CCTV IP Wifi FERMAX ref. 9986: hasta 4 cámaras por instalación. No compatible con otros modelos de cámara.
- Conexiones: Bus (B, B); Timbre de puerta (GND, BELL); Activación auxiliar (F1, GND). Ranura para la tarjeta Micro SD (8-128 GB).
- Configuración desde menú, sin DIP-switches.

- Actualización de firmware mediante SD u OTA (internet).

Detalles.

Medidas del producto (alto x ancho x profundo) mm 154 x 222 x 11,5	Alto del producto (mm) 154	Ancho del producto (mm) 222	Profundidad del producto (mm) 11.5
Peso producto embalado (kg) 0.5571	Medidas del embalaje (alto x ancho x profundo) cm 3,5x28,4x19,8	Tecnología Videoportero WAYFI PLUS	

Declaración de Conformidad

- [DOCF01572ES.pdf](#)

Accesorios



F01570

ALIMENTADOR WAY-FI PLUS DIN8
32VDC-3.5A



F09986

CAMARA AUXILIAR IP CON WIFI



F01571

KIT VIDEO WAY-FI PLUS 7" 1/L



F01573

PLACA KIT VIDEO WAY-FI PLUS 1L