



Code produit

F03254

PROGRAMMATEUR DUOX PLUS

Référence

3254

EAN

8424299032542

La description.

La description

Le programmeur d'installations DUOX est un dispositif utilisé par les services techniques et les installateurs, permettant de vérifier l'état d'une installation DUOX.

Il dispose de deux modes de fonctionnement:

MODE CONSOLE

Permet de programmer et de vérifier l'état de la programmation des dispositifs du système DUOX dans l'installation, une fois en fonctionnement ou bien sur le banc de travail.

Dans ce cas, le programmeur DUOX doit être alimenté via le port USB incorporé.

MODE ANALYSEUR D'INSTALLATIONS

Permet d'analyser les incidences (analyses de commandes, trames de données et niveaux de tension de celles-ci) et de vérifier les composants dans une installation en particulier déjà en fonctionnement.

Dans ce cas, l'alimentation se fait par l'installation elle-même.

Système DUOX: il s'agit du premier système entièrement numérique en technologie deux fils non polarisés. Ce système est

technologiquement le plus avancé au monde et il permet une installation rapide, avec seulement deux fils. Le système d'installation le plus simplifié et moderne du marché. Il augmente les capacités des systèmes d'intercommunication grâce à la transmission numérique audio et il est capable de gérer simultanément deux canaux de conversation.

DUOX s'installe très facilement et permet de transmettre tous les signaux : alimentation, audio et données avec des capacités maximales.

Il permet de gérer :

- De 1 à 999999 logements :
 - Appels depuis la platine à boutons-poussoirs : 99
 - Appels depuis la platine à clavier :
 - Sous-bâtiment : 99.
 - Bâtiment : 9999.
 - Entrée générale : 999999.
- De 1 à 10 platines :
 - Nombre de platines :
 - Entrées générales : 10.
 - Bâtiment : 10.
 - Sous-bâtiment : 10.

Distance maximale entre le premier accès et le dernier logement : 300 m.

DUOX est extrêmement polyvalent, grâce à la stabilité et solidité de la transmission du signal de ce système entièrement numérique, qui évite les scintillements et les interférences dans l'installation.

L'amplificateur DUOX est livré en série avec un synthétiseur vocal. Un message retentit lors de l'enclenchement de la gâche : « porte ouverte, veuillez refermer derrière vous ».

Il est possible d'installer 3 postes par logement.

Une simple programmation sur la platine de rue suffit pour les terminaux du logement. Cette programmation permet d'attribuer un code d'appel à chaque terminal (poste).

La communication est privée.

Câblage:

il est possible de sélectionner n'importe quel type de câble : parallèle, paire torsadée et UTP CAT5 sur ouvrage neuf, ou même d'utiliser le câblage existant sur les ouvrages de remplacement (5 fils, sonnette à 2 fils ou câble 4+N ancien).
2 fils sans polarité.

Il est recommandé de consulter le tableau de sections-distances-terminaux-alimentation.

Distance maximale entre le premier accès et le dernier logement : 300 m.

Détails techniques
supplémentaires

Alimentación: 18 Vdc

Des détails.

Poids du produit emballé (kg)	Dimensions de l'emballage (cm)	VP technologie
0.3060656	7x21x13,7	DUOX

Manuels

- 97731 Programador
DUOX ref 3254
V02_14.pdf

Déclaration de conformité

- DOCF03254ES.pdf