



Productcode

F01021

## MODULO EMERGENCIA 18 VDC

Referentie

1021

EAN

8424299010212

### Omschrijving.

#### Omschrijving

Se utilizará cuando se requiera funcionamiento de emergencia, en caso de corte de suministro eléctrico. Junto con este adaptador se utiliza un alimentador de 18 Vdc y las baterías necesarias para suministrar la tensión y corriente requeridas por la instalación, (baterías no incluidas con el adaptador). Se tienen que conectar 2 baterías de 12 V de plomo ácido estándar del amperaje necesario. Se emplea principalmente en instalaciones de videoportero de los sistemas ADS, MDS y 4+N de Fermax. Dispone de dos leds indicadores de funcionamiento: - Led VERDE encendido: Funcionamiento Normal. - Led ROJO encendido: Funcionamiento de Emergencia. Se utilizará cuando se requiera funcionamiento de emergencia en la instalación. Tiene formato carril DIN 10, para facilitar su instalación en el interior de una caja de equipos eléctricos, o bien, se pueden atornillar directamente sobre la pared. Está construido en material autoextinguible VO.

#### Aanvullende technische details

- Tensión de entrada: 18 Vdc - Tensión de salida: 18 Vdc -
- Corriente de salida: depende de las baterías escogidas. -
- Baterías: cualquier batería plomo ácido 12V - Temperatura de funcionamiento: 0 ~ +50 °C / 32~122°F

### Details.

Gewicht product verpakt (kg)

0.4508

Afmetingen verpakking (cm)

6,5x17,5x10

VP-technologie

GENERICA

## Handleidingen

- 94823 Modulo de Emergencia 18V Ref 1021 V04\_02.pdf

## Conformiteitsverklaring

- DOCF01021ES.pdf