



Code produit

F01445

Référence

1445

EAN

8424299014456

La description.

La description

LES FONCTIONS

- **APPEL AU LOGEMENT** Les visiteurs peuvent appeler le domicile souhaité à la fois depuis une entrée générale et une entrée de bloc. Il est possible d'utiliser des chiffres (0-9) et des lettres (AH).
- **AGENDA** Les visiteurs pourront également localiser un appel en recherchant le nom du voisin dans l'annuaire électronique. L'annuaire a une capacité de 10 000 utilisateurs (nom et numéro de domicile). La gestion de l'agenda s'effectue via le serveur Web intégré.
- **APPEL À LA CONCIERGERIE** Si un visiteur ou un voisin a besoin de l'aide du concierge, il peut appeler depuis la platine (générale ou bloc) vers n'importe lequel des postes de garde qui lui sont attribués. Il est possible d'attribuer à chaque centrale jusqu'à 2 des 98 postes gardiens possibles.
- **RELAIS SUPPLÉMENTAIRES** Il est possible d'installer jusqu'à 4 relais supplémentaires (un module Réf. 1491 est nécessaire). Les voisins pourront ouvrir des portes supplémentaires (garages, couloirs, etc.) lorsqu'ils recevront un appel provenant d'une des entrées de leur immeuble.
- **ACCÈS PAR CODE PIN** Il est possible de définir jusqu'à 8 codes d'accès (pin), pour que les utilisateurs puissent ouvrir la porte.

Ces codes peuvent comporter de 4 à 6 chiffres et sont gérés via le propre serveur Web du conseil.

- RECONNAISSANCE FACIALE Les voisins autorisés peuvent être identifiés simplement en se plaçant devant la plaque et en appuyant sur le bouton FACIAL ID. La porte s'ouvrira automatiquement. Cette opération déconnectera également l'alarme de votre propre maison.
- CONTRÔLE D'ACCÈS La carte comprend un lecteur de cartes Mifare et peut contrôler jusqu'à 100 000 cartes. La gestion des cartes s'effectue via le logiciel de gestion MEET. Il est également possible de connecter à la carte des lecteurs tiers utilisant le protocole Wiegand 2 (fonctions d'entrée et de sortie).
- CAMÉRAS IP Il est possible de configurer jusqu'à 4 caméras IP afin qu'elles puissent être utilisées comme caméra auxiliaire pour n'importe quel moniteur du même bloc. Ces caméras serviraient à suivre les visites dans les couloirs ou les zones communes du développement.
- STREAMING VIDÉO Il est possible de transmettre en permanence la caméra de plaque d'immatriculation grâce au protocole RTSP, afin qu'elle puisse être utilisée par des appareils tiers (enregistreurs vidéo et/ou caméras de sécurité CCTV). Il n'est pas possible d'envoyer une vidéo RTSP et d'effectuer une reconnaissance faciale simultanément.
- ANTI-SABOTAGE La plaque est protégée contre les actes de vandalisme (tentatives de démontage). Dans le cas où le panneau serait détaché de son emplacement, une alarme sera envoyée aux concierges associés et au Logiciel de Gestion MEET.
Compatible avec la fonction de contrôle d'ascenseur

Détails techniques supplémentaires

Systeme:

- Processeur : Quad-core Cortex™-A7 1,5 GHz
- GPU : Mali400MP2
- FLASH : Flash eMMC de 8 Go
- SDRAM : 1 Go DDR3L Écran :
- TFT couleur 10,1 pouces
- Résolution 1024 x 600 pixels
- Angle de vision : 130° H, 140° V
- Contraste : 800/1
- Luminosité : 300cd/m2 Audio :
- Caméra Codec G.711/G 729 :
- Couleur CMOS 1/3"
- Objectif diagonal 120°, horizontal 105°, vertical 55°
- 1280 x 720 pixels
- Éclairage minimum : 0,5 LUX. Activation automatique des LED
- Consommation électrique AWB :
- Veille : 250 mA
- Fonctionnement : 1000 mA
- Avec chauffage actif (*) : 1500 mA Tension :

- 12 Vcc
- Connectivité PoE (*) :
- Connecteur Ethernet RJ-45
- Port de connexion RS485 pour relais d'ascenseur et module de commande.
- Connexion Wiegand-26 pour lecteur de contrôle d'accès extérieur.
- Configuration et gestion à distance via un serveur Web.

Caractéristiques environnementales :

- Température : -40 oC.. + 55 oC
- Humidité : 10 à 90 % (sans condensation)
- IP54

Des détails.

Dimensions du produit (hauteur x largeur x profondeur) mm	Poids du produit emballé (kg)	Dimensions de l'emballage (cm)	VP technologie
405 X185 X 50	2.2968	14x46,5x25,5	MEET

Technologie de contrôle d'accès

PROXIMIDAD

Manuels

- [970162Aj_Manual_instalador_Placa_KIN_V07_22.pdf](#)
- [970162Ej_Manual_instalador_Placa_KIN_V07_22.pdf](#)
- [970162Fj_Manual_instalador_Placa_KIN_V07_22.pdf](#)
- [970162lj_Manual_instalador_Placa_KIN_V07_22.pdf](#)
- [970162Pj_Manual_instalador_Placa_KIN_V02_24.pdf](#)
- [970162Rj_Manual_instalador_Placa_KIN_V07_22.pdf](#)
- [970162Tj_Manual_instalador_Placa_KIN_V07_22.pdf](#)
- [970188d_Guia_rap_Instalacion_Placa_KIN_V06_24.pdf](#)

Accessoires



F01449

CAJA EMPOTRAR PLACA KIN
MEET