



Productcode

F01445

Referentie

1445

EAN

8424299014456

Omschrijving.

Omschrijving

KENMERKEN

- Aluminium profiel
- Hoogwaardig gehard glas op het touchscreen
- Volledige handsfree communicatie
- Hoge definitie kleurencamera
- 10,1" TFT-scherm
- Gezichtsherkenning (tot 6.000 gebruikers).
- Identificatietags tijdens communicatie met andere apparaten.
- Instelbare schermhelderheid
- Deur openen met gastcode.
- Android modulaire structuur
- Geïntegreerde toegangscontrole voor 100.000 kaarten.

- Voorbereid voor integratie met liftbesturing via RS485
- Beschikbaar in 12 talen.
- Aanpasbare screensaver en helpscherm.
- Op afstand resetten en fabrieksinstellingen uitvoeren.
- SIP VoIP-compatibel.

FUNCTIONIES

- OPROEP VOOR HUISVESTING

Bezoekers kunnen de gewenste accommodatie bellen via de algemene ingang of de blokingang. Het is mogelijk om cijfers (0-9) en letters (AH) te gebruiken

- Algemene toegang: Bezoekers moeten 1 tot 3 cijfers draaien die overeenkomen met het bloknummer, gevolgd door 4 cijfers die overeenkomen met het huisnummer. Als het huis waarnaar u moet bellen bijvoorbeeld 260A is in blok 3, moet u 3260A draaien. In het geval dat het huisvestingsidentificatiesysteem alleen numeriek was, zou u om huisvesting 2601 in blok 3 te bellen, 32601 draaien
- Block Entry: Bezoekers hoeven alleen 1 tot 4 cijfers in te voeren die overeenkomen met het huisnummer. Als het huis dat gebeld moet worden bijvoorbeeld 21 is, hoeven ze alleen 21 te draaien.

- AGENDA

Bezoekers kunnen ook bellen door de naam van de burens in het elektronische telefoonboek op te zoeken. 3 modi: tekst, drukknoppen en afbeeldingen. Tekstmodus: capaciteit van 10.000 gebruikers (naam en huisnummer). Drukknopmodus: Maximaal 9899 gebruikers, geordend op appartementnummer. Afbeeldingsmodus: maximaal 40 afbeeldingen. Agendabeheer via webserver. Witte lijst (om namen te verbergen).

- BEL DE CONCIËRGE

Als een bezoeker of buur hulp nodig heeft van de conciërge, kan hij of zij direct vanaf het paneel (algemeen of blok) bellen naar een van de 2 conciërge-eenheden die aan hem of haar zijn toegewezen. Het is echter ook mogelijk om een andere conciërge-eenheid te bellen door de numerieke code (9901...9998) te draaien vanaf het toetsenbord.

- EXTRA RELAIS

Het is mogelijk om maximaal 4 extra relais te installeren (een module Ref. 1491 is vereist).

Het is ook mogelijk om een extra relais toe te voegen om de poortopener veilig aan te sluiten. Module Ref. 1490 is vereist.

Bewoners kunnen extra deuren (garages, gangen, etc.) openen wanneer zij een oproep ontvangen van een van de ingangen van hun blok. Het is ook mogelijk om ze te koppelen aan CCTV IP-camera's.

- TOEGANG VIA PINCODE

Er kunnen maximaal 8 toegangscode (pincodes) worden gedefinieerd, zodat gebruikers de deur kunnen openen. Deze codes kunnen 4 tot 6 cijfers lang zijn en worden beheerd via de webserver van de plaat zelf.

- TOEGANG DOOR GEZICHTSHERKENNING

U kunt bevoegde bewoners identificeren door simpelweg voor het kenteken te gaan staan en op het gezichtsherkenningpictogram te drukken. De deur gaat automatisch open. Voor registratie is het gebruik van de MEET-beheerssoftware vereist.

- TOEGANG VIA PROXIMITY READER

Het bord beschikt over een Mifare-kaartlezer en kan maximaal 100.000 kaarten beheren. Het kaartbeheer verloopt via de MEET-beheerssoftware.

Het is ook mogelijk om lezers of controllers van derden op het bord aan te sluiten, die gebruikmaken van het Wiegand 26-protocol.

- IP-CAMERA'S

U kunt maximaal 4 IP-camera's configureren, zodat u ze als hulpcamera voor elke monitor in hetzelfde blok kunt gebruiken. Deze camera's worden gebruikt om vanuit een andere hoek te kijken (luchtcamera) of om bezoeken via gangen of gemeenschappelijke ruimtes van het gebouw te monitoren.

- VIDEOSTREAMEN

Continue streaming van de kentekencamera is mogelijk via het RTSP-protocol, zodat deze kan worden gebruikt door apparaten van derden (videorecorders en/of bewakingscamera's). Het is niet mogelijk om tegelijkertijd RTSP-video te versturen en gezichtsherkenning uit te voeren.

- ANTI-SABOTAGEN

Het bord is beveiligd tegen vandalisme (pogingen tot demontage). Als het paneel van zijn locatie wordt gescheiden, wordt er een alarm verzonden naar de bijbehorende conciërge-eenheden en naar de MEET-beheerssoftware.

Aanvullende technische details

Systeem:

- CPU: Quad-core Cortex™-A7 1,5 GHz
- GPU: Mali400MP2
- FLASH: 8GB eMMC-flash
- SDRAM: 1 GB DDR3L

Scherm:

- 10,1" kleuren-TFT
- Resolutie 1024 x 600 pixels
- Kijkhoek: 130° H, 140° V
- Contrast: 800/1
- Helderheid: 300cd/m2

Geluid:

- Codec G.711/G 729

Camera:

- 1/3" CMOS-kleur
- 120° diagonale lens, horizontaal 105°, verticaal 55°
- 1280 x 720 pixels
- Minimale verlichting: 0,5 LUX. Automatische activering van LED's
- AWB

Stroomverbruik:

- Stand-by: 250 mA
- Bedrijfsspanning: 1000 mA
- In rust en met actieve verwarming: 750 mA(*)
- In bedrijf en met actieve verwarming: 1500 mA (*)

Geïntegreerde MIFARE Classic-lezer:

- Vereist 4-byte kaarten (zie ref. 52740/52750)

Spanning:

- 12 Vdc (aanbevolen voor locaties met temperaturen lager dan -20°C).
- PoE-(*)

Connectiviteit:

- RJ-45 Ethernet-connector
- RS-485-aansluitpoort voor relaismodule en liftbesturing.
- Wiegand-26-aansluiting voor toegangscontrolelezer voor buiten.
- Configuratie en beheer op afstand via webserver.

Omgevingskenmerken:

- Temperatuur: -25°C + 70°C
- Vochtigheid: 10 – 90% (niet-condenserend)

- IP-adres 54

* De verwarming wordt automatisch geactiveerd bij een temperatuur van -20°C (ongeveer)

Details.

Productafmetingen (hoogte x breedte x diepte) mm	Gewicht product verpakt (kg)	Afmetingen verpakking (cm)	VP-technologie
405 X185 X 50	2.2968	14x46,5x25,5	MEET

Toegangscontroletechnologie

PROXIMIDAD

Handleidingen

- [970162Aj_Manual_instalador_Placa_KIN_V07_22.pdf](#)
- [970162Ej_Manual_instalador_Placa_KIN_V07_22.pdf](#)
- [970162Fj_Manual_instalador_Placa_KIN_V07_22.pdf](#)
- [970162Ij_Manual_instalador_Placa_KIN_V07_22.pdf](#)
- [970162Pj_Manual_instalador_Placa_KIN_V02_24.pdf](#)
- [970162Rj_Manual_instalador_Placa_KIN_V07_22.pdf](#)
- [970162Tj_Manual_instalador_Placa_KIN_V07_22.pdf](#)
- [970188d_Guia_rap_Instalacion_Placa_KIN_V06_24.pdf](#)

Accessoires



F01449

CAJA EMPOTRAR PLACA KIN
MEET