

Productcode

F01571

KIT VIDEO WAY-FI PLUS 7" 1/L



Referentie

1571

EAN

8424299015712

Omschrijving.

Omschrijving

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

- Installatie van **2 niet-gepolariseerde draden** .
- Videocamera met hoge beeldkwaliteit , ook 's nachts.
- **Compatibel** met slimme luidsprekers en schermen: **ALEXA en GOOGLE HOME** , om oproepmeldingen op de luidspreker of het slimme scherm te ontvangen en te kunnen spreken, het beeld te bekijken en **spraakopdrachten te gebruiken om de deur te openen** . Met GOOGLE HOME activeert het commando voor het openen van de deur alleen de hoofddeur.
- Eenvoudig koppelingsproces met behulp van QR-code .
- Direct openen van de deur vanaf uw mobiele telefoon (via optionele **beveiligingscode**), zonder dat **auto-on nodig is** . Widget- of snelkoppelingsoptie.
- Maak en bekijk foto's/video's vanaf de monitor of mobiel.
- Integratie met FERMATX Wifi IP-camera's ref. 9986 (bekijken vanaf monitor en mobiel. Bewegingsdetectiealarmen).
- Activering van **extra functie F1** vanaf de monitor of de APP.
- Bel vanuit APP naar huis (met luistermodusoptie).
- Geen gebruikerslimiet in APP .
- Beheer van meerdere WAY-FI PLUS-kits (onbeperkt **aantal installaties**) vanaf dezelfde mobiele telefoon.
- **Compatibel** met iOS versie 10 of hoger en **ANDROID** versie 6 of hoger.
- **Intercommunicatie tussen monitoren** van hetzelfde huis.
- Deur openen met behulp van **QR-codes** .

UITBREIDINGEN

- **BEHUIZING** : 5 extra monitoren (6 in totaal).
- **STRAAT** : 1 extra bord (totaal 2).
- **CAMERA'S (ref. 9986)** : tot 4 Wifi IP-camera's in totaal per installatie.

Aanvullende technische details

DE KIT BESTAAT UIT:

- 1573 WAY-FI PLUS 1/L plaat met vizier. Afmetingen plaat met vizier: 164x94x39mm.
- 1572 WAY-FI PLUS 7" touchscreen monitor met geïntegreerde WiFi. Afmetingen: 222x154x11,5mm.
- 1570 WAY-FI PLUS feeder.

PLAT. Ref 1573

- Bevestiging: Opbouwmontage. Regenscherm inbegrepen voor montage.
- IP / IK-classificatie: IP 44 / IK 07
- Materiaal afwerking Aluminium
- Elektrische activering slotontgrendeling: Ja (12 Vdc 250 mA uitgang, klemmen S+, S-). Tijdvertraging (1-10 s.)
- Potentiaalvrij relais voor activering 2e deur (garagedeur): Ja. Configureerbaar als normaal open/dicht. Kan worden getimed (1-10 s.)
- Aansluiting voor drukknop bij uitgang in hal: Ja. Activeert elektrische slotontgrendeling of relais, instelbaar en tijdvertraagd (1-20 s). Klemmen PL, GND
- Camera: CMOS, HD-resolutie. Groothoek (H=122°, V=63°). Witte LED's (6) voor cameraverlichting met lichtsensoractivering.
- Kaarthouder en drukknoppenset: Afneembare kaarthouder aan de voorkant en belknop, beide met witte LED-achtergrondverlichting. Activering achtergrondverlichting door lichtsensor.
- Mogelijkheid voor extra platen: Ja, één.
- Volume luidspreker instelbaar: Ja
- Bedrijfstemperatuur: [-25°C, +70°C].
- Maximaal stroomverbruik van elektrische slotontgrendeling: 250 mA in onderhoudsmodus.
- Configuratie DIP-schakelaars: Paneelnummer en selectie van de activering van de uitgangsknop (elektrische ontgrendeling van het slot of garagerelais).

MONITOR. Ref 1572

- Oproepdoorschakeling naar mobiele telefoon: onbeperkt aantal mobiele telefoons die gekoppeld kunnen worden. Mogelijkheid om op de monitor te selecteren of de oproep tegelijkertijd overgaat op de monitor en op de smartphone of eerst op de monitor en dan op de smartphone (programmeerbare vertragingstijd 5-25 s.). Doorschakelen kan ook worden uitgeschakeld vanaf de monitor.
- Bevestiging: Opbouwmontage (inclusief wandaansluiting)
- Beeldscherm: 7" capacitief aanraakscherm (breedbeeld 16:9-formaat). Resolutie 1024 x 600 pixels. Brede kijkhoek (IPS-technologie). Intuïtieve gebruikersinterface met veegbewegingen.
- Leds: Wit: Monitor aan; Paars: Niet storen aan; Groen: Foto's/video's in afwachting van weergave.
- Gespreksmodus: handenvrij

- Aansluitingen voor deurbel: GND, BELL klemmen
- Aansluitingen voor activering hulpapparaat: Klemmen GND, F1
- Datum en tijd: Tijd: 12/24u formaat; Datum: instelbaar formaat. Handmatig te configureren of te synchroniseren via internet.
- Niet storen modus: Onmiddellijke en/of getimedede activering/deactivering voor een tijdslot van de dag.
- Foto's vastleggen: Automatisch uitschakelen (standaard uitgeschakeld) en handmatig. 200 foto's zonder Micro SD-kaart, 5000 met Micro SD (afhankelijk van SD-grootte). Foto's op het scherm kunnen naar de Micro SD-kaart worden gekopieerd.
- Video-opname: automatisch uitschakelen (standaard uitgeschakeld) en handmatig. 20 video's zonder Micro SD-kaart, 5000 met Micro SD-kaart. SD-formaat: 8-128 GB, niet meegeleverd. Video's van 15 seconden.
- Verwijderen van foto's en video's: Een voor een, selecteer meerdere, selecteer alles. Als de opslaglimiet is bereikt, worden de oudste foto's en video's verwijderd. Optie om de Micro SD te formatteren. Standaard geactiveerd het verwijderen na 30 dagen.
- Foto- en videogalerij (met datum en tijd).
- Auto-on: weergave van de straat vanaf de monitor, met de mogelijkheid om te schakelen tussen paneel/camera.
- Deuropening voor voetgangers (elektrische deuropener): activeert 12 Vdc-uitgang. Programmeerbare openingstijd (1-10 s.)
- Garagedeur openen (elektromagnetische deuropener): Activeert relais. Programmeerbare openingstijd (1-10 s.).
- Beeldinstellingen: Helderheid.
- Aanpassing gespreks- en gespreksvolume: niveaus 0-8.
- Interne intercomfunctie in huis: Alleen tussen monitoren (niet met smartphones). Mogelijkheid voor oproep aan één of oproep aan allen. Maximaal 6 monitoren per woning (1 hoofdmonitor en 5 extra monitoren).
- Menutalen: 17
- Selecteerbaar voor: paneeloproep, deurbel, intercomoproep, bewegingsalarm, sabotage, oproep vanuit app.
- Ondersteuning analoge CCTV-camera: Nee
- Compatibiliteit met FERMAX Wifi IP CCTV camera's ref. 9986: maximaal 4 camera's per installatie. Niet compatibel met andere cameramodellen.
- Aansluitingen: Bus (B, B); Deurbel (GND, BELL); Hulpactivering (F1, GND). Sleuf voor Micro SD-kaart (8-128 GB).
- Menugestuurde configuratie, geen DIP-schakelaars.
- Firmware-update via SD of OTA (internet).

voeding ref. 1570

- Eigenschappen: 100-240Vac, 2,5A (50-60Hz) / 32Vdc, 3,5A. Montage op DIN-rail 8

APP-SMARTPHONE

- App: Gratis. Compatibiliteit iOS (10.0 of hoger); Android (6.0 of hoger)
- Werking: Wi-Fi en/of 3G/4G/5G
- Maximum aantal koppelingen per installatie: 1 beheerder en onbeperkt aantal gasten
- Maximum aantal installaties per smartphone: onbeperkt
- Auto-on (weergave van de straat vanaf de monitor): Ja
- Gedifferentieerd openen van huisdeur en garagedeur: Ja (via beveiligingscode)
- Vastleggen van foto's en video-opname: Handmatig (opslag alleen op smartphone)
- Bekijken van foto's en video's opgeslagen op de monitor: Ja (via beveiligingscode)
- Gespreksmodus: Handsfree

- Microfoonuitschakeling (mute) en luidspreker (mute): Ja
 - Weergavemodus: Instelbaar (25 fps, 10 fps, stilstaand beeld+audio). Optie volledig scherm.
 - Gesprekslogboek: Ja (gemist, ontvangen, met datum- en tijdinformatie).
- Compatibel met ALEXA en Google Home.

AFSTANDSTABEL

Aanbevolen kabel	Laatste bord - Bron	Bron - Laatste monitor
RVV 0,75 mm ² Parallele kabel	110 m	110 m
2 x 1 mm ² Parallele kabel (ref. 5925)	150 m	150 m
CAT5 (met slechts 2 draden)	35 m	35 m

Details.

Productafmetingen (hoogte x breedte x diepte) mm	Gewicht product verpakt (kg)	Afmetingen verpakking (cm)	VP-technologie
164 x 94 x 39	1.831	21x29x11,5	WAYFI PLUS

Handleidingen

- 970288A Manual Instalador Kit WAY-FI Plus V04_24.pdf
- 970288E_Manual_Instalador_Kit_WAY-FI_V04_24.pdf
- 970288F Manual Instalador Kit WAY-FI Plus V04_24.pdf
- 970288I Manual Instalador Kit WAY-FI Plus V04_24.pdf
- 970288O Manual Instalador Kit WAY-FI Plus V04_24.pdf
- 970288P Manual Instalador Kit WAY-FI Plus V04_24.pdf
- 970288Y Manual Instalador Kit WAY-FI Plus V04_24.pdf
- 970293_Guia_rapida_Kit_Video_Way-Fi_Plus_7_V01_24.pdf

Conformiteitsverklaring

- DOCF01571ES.pdf

Producten inbegrepen



F01570

ALIMENTADOR WAY-FI PLUS DIN8
32VDC-3.5A



F01572

MONITOR KIT WAY-FI PLUS 7"



F01573

PLACA KIT VIDEO WAY-FI PLUS 1L

Accessoires



F09986

CAMARA AUXILIAR IP CON WIFI

Productvideo (url)

- https://www.youtube.com/playlist?list=PLf1YNFmssC36_z8MLKdZ3bF30YSvHIDUs