



Code produit

F02536

## CONCIERGERIE CITYMAX VDS

Référence

2536

EAN

8424299025360

### La description.

---

#### La description

La nouvelle conciergerie CityMax dispose d'un écran 4 pouces, d'un clavier (placé sous le combiné du téléphone) et de touches raccourci pour une gestion aisée et pratique de l'installation et de la conciergerie.

Extra-plate, en plastique ABS résistant aux impacts, finition telle un miroir poli, ce qui facilite le nettoyage. Peut être installée en saillie.

La centrale de conciergerie sert essentiellement de « filtre » entre les visiteurs d'un immeuble et les résidents de ce dernier. En mode de fonctionnement normal, les appels qui s'effectuent depuis n'importe quelle platine de rue permettant d'accéder à l'immeuble sont reçus par la centrale de conciergerie. Le concierge peut de la sorte annoncer la visite au résident correspondant, lui passer l'appel ou prendre l'appel lui-même. La conciergerie, à l'aide de son affichage, donne des informations sur tous les événements et incidences se produisant dans l'installation : origine de l'appel, type d'appel, appel en cours, appels en attente, dernière communication, etc. La conciergerie dispose de plusieurs modes de fonctionnement. La conciergerie peut communiquer avec n'importe quel accès (platine de rue) ou logement.

**Système VDS :** système pour portier et portier vidéo à l'installation simplifiée, qui n'utilise pas de fils d'appel au sein du logement. L'appel s'effectue par transmission d'un code d'appel numérique créé par l'amplificateur VDS.

- Sur de nouveaux chantiers, l'installation peut être réalisée avec le type de câblage suivant : UTP CAT5 / 5 fils / 3 fils + câble coaxial (vidéo). Permet de gérer des immeubles de 199 appartements maximum, à 2 accès et avec centrale de conciergerie.

Distance maximale entre le premier accès et le dernier logement : 200 m

- Pour un remplacement, une réparation, il est possible de remplacer le portier analogique par un portier vidéo en se servant du câblage existant. La capacité et la distance du système dépendent du câblage de l'installation.

L'amplificateur VDS comprend un synthétiseur vocal en série. Lorsque la gâche électrique est activée, un message est émis : « La porte est ouverte. Merci de bien vouloir la refermer derrière vous ».

Les terminaux du logement nécessitent une programmation simple qui s'effectue depuis la platine de rue. Par le biais de cette programmation, un code d'appel est attribué à chaque terminal (poste ou moniteur).

La communication est strictement confidentielle.

#### Câblage

Audio : bus de 3 fils.

Image : UTP CAT5 / 5 fils / 3 fils + câble coaxial (vidéo).

Distance maximale entre le premier accès et le dernier logement : 200 m

#### Détails techniques supplémentaires

Touches de recherche : elles permettent de rechercher le nom du résident que l'on souhaite appeler.

Touche d'appel (cloche) : pour appeler les postes des logements ou d'autres conciergeries

#### Des détails.

---

| Poids du produit emballé (kg) | Dimensions de l'emballage (cm) | VP technologie |
|-------------------------------|--------------------------------|----------------|
| 2.1881                        | 24,5x28,8x26                   | VDS            |

#### Manuels

- 97001EI Central de Conserjeria ADS Ref 2536 V07\_05.pdf
- 97001FAP Central de Conserjeria ADS Ref 2536 V07\_05.pdf
- 97025 Resistencia conserjeria ADS V06\_05.pdf

Déclaration de conformité

- DOCF02536FR.pdf