



Code produit

F02810

## ABREPUERTAS MOD.410ND-412-L22 MAX

Référence

2810

EAN

8424299028101

### La description.

---

#### La description

Il existe plusieurs mécanismes de gâche, selon le TYPE DE FONCTIONNEMENT requis. **TIPO N-412\_NORMAL 12 Vdc** :

- N-412 (Fonctionnement normal et activation à 12 Vac) : la gâche est débloquée le temps de lui appliquer une tension de 12 Vdc.

#### Réversible (DIN Droite ou DIN Gauche).

Permet l'ouverture à droite comme à gauche.

#### Symétrique.

Permet de changer de main en conservant la symétrie du corps.

#### NORME DIN

La NORME DIN définit le sens d'ouverture de la porte et désigne le type de gâche installé.

Observation de la porte du côté où les charnières sont visibles :

- Si les charnières se trouvent à gauche de l'observateur, il s'agit d'une gâche DIN Gauche.
- Si les charnières se trouvent à droite de l'observateur, il s'agit d'une gâche DIN Droite.

#### MOD.410

Cette gâche se compose d'un mécanisme électrique UNIVERSEL, modèle MOD.410, ayant pour dimensions :

52,5(V) x 16,4(H) mm.

Recommandée pour les remplacements. Cette gâche est la plus petite du marché (épaisseur 16,5 mm).

Elle est installée sur des profilés en aluminium et PVC de petite taille.

Elle comprend un pêne RADIAL permettant de le faire tourner sur son axe sans devoir effectuer une découpe latérale dans le cadre de la porte, ce qui n'est pas possible avec des gâches comportant un pêne classique.

Sa version standard offre un pêne réglable MAX, qui permet l'ajustement entre le pêne et le loquet durant le processus d'installation.

#### **MAX\_PÊNE RÉGLABLE:**

La gâche comprend un pêne réglable, qui permet un ajustement précis entre le pêne et le glissement de la serrure, avec une marge de 4 mm. Le battant de la porte n'appuie ainsi pas sur le pêne de la gâche.

Encastrable.

La gâche électrique est un dispositif qui est installé dans l'encadrement de la porte pour contrôler son ouverture à distance à l'aide d'un mécanisme électrique. Dans une installation de portier électronique, il est possible d'activer la gâche de la porte d'entrée du bâtiment et ainsi autoriser l'accès du visiteur à partir du téléphone ou moniteur du logement en appuyant sur le bouton « clé » de la gâche. La gâche encastrable se compose d'un mécanisme électrique et d'une armature.

#### **D\_DÉBLOCAGE**

La gâche comprend un levier de déblocage manuel qui inhibe son fonctionnement et permet un accès libre.

#### **Armature à encastrer Type L22.**

Pour des portes à verrou.

Ornement métallisé type L22 qui, en étant uni à un mécanisme électrique, forme une gâche encastrable. Recommandé pour des profilés en aluminium et PVC de petite taille du fait de la largeur inférieure à celle du modèle standard.

**Dimensions : 22(H) x 250(V) mm.**

Détails techniques supplémentaires

Consommation :

N, A 12 Vac : 980 mA

N-412 12 Vdc : 400 mA.

N-512 12 Vdc : 200 mA.

Des détails.

Poids du produit emballé (kg)

0.225

Dimensions de l'emballage (cm)

3,4x25x2,7

VP technologie

GENERICA