



Code produit

F05223

## KIT AC-MAX 2 PORTES

Référence

5223

EAN

8424299052236

### La description.

---

#### La description

Kit de contrôle d'accès pour deux portes. Le kit se compose d'un boîtier métallique avec bloc d'alimentation, d'un contrôleur IP et d'un module d'extension E / S. Les portes contrôlées peuvent avoir des lecteurs d'entrée ou de sortie, à la fois des empreintes digitales FPAC-MAX (RS-485) et Wiegand.

Chaque porte contrôlée a une sortie de courant de 0,2 A pour les lecteurs et une sortie de courant de 1,0 A pour les ouvre-portes et autres dispositifs de porte. Le courant de charge de la batterie de secours (en option) peut être réglé sur 0,3 A ou 0,6 A. L'ensemble du système est alimenté par la propre alimentation incluse dans le kit.

#### COMPOSITION:

- Boîte métallique-IP15.
- Alimentation 13.8V PWR2D.
- Contrôleur AC-MAX-CU dans le réseau TCP / IP. Gère jusqu'à 2 portes par porte avec un lecteur d'entrée par porte ou avec un lecteur d'entrée et un lecteur de sortie par porte, il permet donc de connecter jusqu'à 4 lecteurs Wiegand (2 entrées et 2 sorties) ou 4 Lecteurs d'empreintes digitales FPAC-MAX (2 entrées et 2 sorties).
- Expandeur d'E / S EXP2D

## Des détails.

Dimensions du produit (hauteur x largeur x profondeur) mm	Poids du produit emballé (kg)	Dimensions de l'emballage (cm)	VP technologie
295(V) x 285(H) x 90(P)	3.0493	10,5x30x30	NO PE/VP

Technologie de contrôle d'accès

GENERICA

### Manuels

- 970073EIPb DOC INST. KITS AC-MAX 5223 5224 V04\_21.pdf
- 970073FAB DOC INST. KIT AC-MAX 2-4 PUERTAS V04\_21.pdf
- 970074 DOC PWR2D-PWR4D ALIMENT. KIT AC-MAX 5223-5224 V12\_20.pdf
- 970075 DOC BOX-IP-15\_16 CAJA KIT AC-MAX 5223-5224 V01\_21.pdf
- 970078b-1 GUIA INST. CABLEADO KITS AC-MAX 2-4 PUERTAS 5223 5224 V04\_21.pdf
- 970078EIPb-2 GUIA INICIO AC-MAX LT v2.0 V04\_21.pdf
- 970078FAB-2 START GUIDE AC-MAX LT v2.0 V04\_21.pdf
- 970095\_DOC\_LICENCIA\_USB\_AC-MAX\_KEY6-LKY\_1608\_v12\_20.pdf
- 970211 ESQUEMA AC-MAX BOX 2D REF. 5223.pdf

### Déclaration de conformité

- DOCF05223ES.pdf

### Accessoires



F02337  
BATTERIE 12V 7Ah



F05293  
CLAVIER À PROXIMITÉ RÉSISTANTE



F05225  
LECTEUR D'EMPREINTE FPAC-MAX