

Productcode

F05250

RECEPTOR RF BASIC-2B 12-24V



Referentie

5250

EAN

8424299052502

Omschrijving.

Omschrijving

Receptor autónomo alimentado a 12/24Vac/dc, permite la gestión de hasta 500 códigos de mandos RF 868Mhz.

Un canal (pulsador del emisor) puede accionar uno u otro relé o los dos relés simultáneamente.

Permitiendo la apertura remota de puertas peatonales y vehiculares mediante mando a distancia de hasta 100mts. Permite tanto programación manual como vía radio.

El receptor incluye dos relés de serie uno configurado en monoestable y el otro permite la configuración de monoestable=impulsional o biestable mediante un jumper (imp/bies) en el propio receptor.

Monoestable=Impulsional se activa el relé durante 2 sg por cada pulsación del emisor.

Biestable. Se activa el relé y se desactiva por cada pulsación del emisor.

Aanvullende technische details

BASIC-2B
Frecuencia: 868,35MHz
Codificación: Código cambiante
Memoria: 500 códigos
Número de relés: 2 relés
Alimentación: 12/24Vac/dc ±10%
Contactos relé: 1A
Consumo reposo / funcionamiento: 60mA / 90mA
Temperatura funcionamiento: -20°C a +85°C
Estanqueidad: IP54 (con prensaestopas IP65)
Dimensiones: 63x74x25mm
Dimensiones caja: 82x190x40mm

Details.

Productafmetingen (hoogte x breedte x diepte) mm	Gewicht product verpakt (kg)	Afmetingen verpakking (cm)	VP-technologie
63x74x25	0.201	4,5x8,4x18,5	NO PE/VP

Toegangscontroletechnologie

RF

Handleidingen

- 97853 DOC AXESKEYBASIC_2B_REF. 5250-3200683 V03_22.pdf

Conformiteitsverklaring

- DOCF05250ES.pdf

Accessoires



F04800

ALIMENTADOR DIN4
230VAC/12VAC-1,5A



F04813

ALIMENTADOR DIN6
100-240VAC/12VDC-2A

F05259

MANDO RF KEYSINGLE MINI

F05231

RF KEYSINGLE PLUS2

F05232

RF KEYSINGLE PLUS4