



Productcode

F05291

Referentie

5291

EAN

8424299052915

Omschrijving.

Omschrijving

- Ontvanger waarmee u, via radiofrequentie, de deur op afstand kunt openen.
- Deze systemen bestaan uit een ONTVANGER die bij de deur wordt geïnstalleerd en meerdere ZENDERS die een code verzenden wanneer de daarin ingebouwde transmissieknop wordt ingedrukt. Bij ontvangst van de code sluit de ONTVANGER een circuit dat de deuropener, de automatisering van een deur, enz. activeert.
- Alleen geautoriseerde "RF-zenders" zullen het apparaat bedienen.
- Autonoom toegangscontrolesysteem aangedreven door 12/24Vac/dc. Voor installaties waarbij eenvoudige toegangscontrole vereist is, zonder registratie van incidenten, als aanvulling op de elektronische intercom en om burens toegang te geven tot het gebouw, bijvoorbeeld: kantoren, kleine kantoren, garages.
- Beheert maximaal 500 RF 868Mhz-opdrachtcodes.
- Het heeft een potentiaalvrije relaisuitgang die monostabiel is geconfigureerd. Maakt zowel handmatige programmering als UserPlus-software mogelijk met behulp van de 5258-programmeerkit.
- Monostabiel=Impulsief, het relais wordt gedurende 2 s geactiveerd bij elke druk op de zender.

Aanvullende technische details

BASIS-MINI

- Frequentie: 868,35 MHz
- Codering: Code wijzigen
- Geheugen: 500 codes

- Aantal relais: 1 relais
- Vermogen: 12/24Vac/dc $\pm 10\%$
- Relaiscontacten: 3A
- Verbruik tijdens slaap/bedrijf: 60 mA / 90 mA
- Bedrijfstemperatuur: -20°C tot +55°C
- Afmetingen: 60x44x18mm

Details.

Gewicht product verpakt (kg)	Afmetingen verpakking (cm)	VP-technologie	Toegangscontroletechnologie
0.0938	7,5x3x11	NO PE/VP	RF

Handleidingen

- 97894E DOC RECEPTOR RF BASIC-MINI REF. 5291 V03_22.pdf
- 97894F RECEPTEUR RF BASIC-MINI REF. 5291 V03_22.pdf
- 97894I RECEIVER RF BASIC-MINI REF.5291 V0322.pdf
- 97894P RECETOR RF BASIC-MINI REF. 5291 V03_22.pdf