



Código de producto

F08819

## CAMBIADOR AUTOMATICO 1L

Referencia	EAN
8819	8424299088198

### Descripción

Los cambiadores son **necesarios** en instalaciones con más de un acceso. Su función es la de conectar el teléfono de la vivienda con la placa desde donde se está realizando la llamada.

Este cambiador se ha diseñado para placas de portero de 1 línea, (sistema analógico 4+n).

Máximo 5 accesos. Se requiere 1 cambiador por cada acceso de portero. Sólo en caso de 2 accesos se necesita 1 cambiador.

Selecciona la procedencia de llamada, permitiendo la comunicación sólo con la placa por la que se ha llamado y la activación del abrepuertas correspondiente.

De reducido tamaño permiten su instalación en registros eléctricos. Se pueden empotrar en cajas estándar de 10x10 cm. Disponen de tiras adhesivas para su fijación, o bien, se pueden atornillar directamente a la pared.

### Especificaciones Técnicas

- Alimentación: 12Vac/12Vdc
- Consumo: 40 mA.
- Temporización 90 segundos aproximadamente.

## Detalles.

---

Peso producto embalado (kg)	Medidas del embalaje (alto x ancho x profundo) cm	Tecnología Videoportero
0.1585	6,4x11,9x7,4	4+N

### Manuales

- 94125\_Minicambiador\_de\_chalet\_Ref.\_8819\_V11\_23.pdf