



Código do produto

F09017

CONVERSOR MULTILINHAS BUS

Referência

9017

EAN

8424299090177

Descrição.

Descrição

Este cambiador se ha diseñado para las instalaciones en las cuales se precise la comunicación interna entre varios teléfonos/monitores, así como la comunicación de éstos con la placa de calle, es decir, para instalaciones con comunicación interior (entre teléfonos/monitores) y exterior (con placa de calle).

Este cambiador funciona exclusivamente con Teléfonos Palace BUS3 Ref. 8084/8086 y Monitores Palace BUS3 Ref. 1221. Se permiten hasta 12 Teléfonos/Monitores por vivienda, 6 "principales" y 6 "secundarios".

Las comunicaciones son siempre secretas. Sólo podrán estar en comunicación la placa de calle y un terminal de vivienda (teléfono/monitor) o dos terminales interiores (teléfonos o monitores).

Los tonos de llamada son diferentes según su procedencia, interior o exterior.

Es posible restringir las comunicaciones entre teléfonos/monitores secundarios, es decir que no puedan realizarse llamadas entre ellos.

Formato carril DIN-6 para facilitar a sua instalação no interior de uma caixa de equipamentos elétricos ou pode ser aparafusado diretamente à parede.

Detalhes Técnicos Adicionais

Alimentación: 18Vdc

Máxima distancia:

- Instalación intercomunicación: 100 metros.
- Instalación cambiador-placa de calle: Ver características y

propiedades del "Sistema analógico 4+n".

Detalhes.

Peso embalado do produto (kg)	Medidas de embalagem (cm)	Tecnologia de VP
0.234	6,5x11,3x9,6	4+N

Manuais

- 96928 Cambiador
Multilineas3 Ref 9017
V07_02.pdf

Declaração de conformidade

- DOCF09017ES.pdf