

Código do produto

F09456

# MONITOR VEO WIFI DDA 4,3" DUOX PLUS



Referência

EAN

9456

8424299094564

## Descrição.

---

### Descrição

VEO WIFI está equipado com conexão WiFi que permite o desvio de chamadas a dispositivos móveis. Graças à aplicação BLUE da Fermax, disponível de forma gratuita na Play Store e App Store, as funções do videoproteiro podem ser geridas, directamente, desde um smartphone ou tablet, para te conectares a tua casa, onde quer que estejas. O monitor VEO WIFI DUOX está fabricado em plástico ABS de alto impacto. Inclui ecrã panorâmico a cores de 4,3" (16:9). O desenho único e exclusivo do auricular incorpora um íman que facilita ao utilizador o posicionamento do mesmo, assegurando um encaixe correcto ao finalizar a conversação. O seu desenho equilibrado de linhas puras é distinto, moderno e minimalista.

### Detalhes Técnicos Adicionais

#### CARACTERÍSTICAS GENERALES

Tecnología: DUOX PLUS (full digital 2 hilos no polarizados)

Sistema Audio/Video: Audio/Video Color

Montaje: En superficie (solicitar aparte conector ref. 9447)

Soporte de sobremesa: Sí (ref. 9410)

Auricular con imán para facilitar el colgado: Sí  
Bucle inductivo: Sí  
Dimensiones de la pantalla: 4,3" (Panorámica 16:9)  
Resolución de la pantalla (H x V): 480 x 272  
Color del producto: Blanco mate  
Pulsadores totales: 4  
Tipo de pulsadores: Mecánicos (silicona)  
Número de leds para señalizaciones luminosas: 1 (rojo 3 estados: siempre activo, parpadeo lento/rápido)

### PROGRAMACIÓN DE LA DIRECCIÓN DEL TERMINAL

Desde el terminal: Desde menú OSD  
Desde la placa o conserjería: Sí  
Desde la placa mediante el timbre de puerta (sin entrar en la vivienda): Sí

### FUNCIONES

Captura automática de fotos (PHOTOCALLER): Sí (1 foto/llamada, hasta 150 fotos, 368 x 288 pixels). Esta función puede ser habilitada por el usuario. Deshabilitada por defecto.  
Llamada a central de conserjería: Sí (desde pulsador de apertura de puerta)  
Autoencendido: Sí (hasta 3 placas/cámaras)  
Menú OSD en pantalla: Sí  
Pulsador para función adicional F1: Sí (envío de negativo y/o comando)  
Función adicional F2 desde pantalla: Sí (sólo comando, no negativo)  
Timbre de puerta con melodía diferenciada de la placa: Sí  
Conexión para disp. adic. (ext. de llamadas, act. de luces y timbres, etc.): Sí (ref. 2040, ref. 2438, ref. 3267)  
Terminales adicionales con la misma dirección: Sí, máximo 2 terminales adicionales (podría necesitarse una fuente de alimentación adicional)  
Doormatic (función apertura para profesionales): No

### AJUSTES

Fecha y hora: Sí  
Selección de melodías: Sí (5). Configurables para Placa 0 de bloque, Placa 1 de bloque, Placa 0 de Entrada General y Conserjería.  
Regulación de volumen de llamada: Sí (10 niveles por menú OSD)  
Función no molestar: Sí (por menú OSD) + Señalización por led rojo  
Regulación de volumen de audio de conversación: Sí (10 niveles por menú OSD)  
Regulación de brillo, contraste y color: Sí (por menú OSD)

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensiones del producto (Ancho x Alto x Profundo mm): 200 x 200 x 23 (44 incluyendo auricular)  
Tiempo para responder o abrir desde que se produce la llamada: 30 s.  
Tiempo de conversación: 90 s.

Privacidad de la conversación: Sí  
 Tensión de alimentación: 18-24 Vcc  
 Consumo máximo (W): 5,6 W  
 Consumo en reposo emparejado y conectado (W): 1,3 W  
 Temperatura de funcionamiento (°C, °F); Humedad: [-5°C, +40°C][23°F, 106°F]; [0%, 90%]  
 Adaptador de línea incluido en el monitor: Sí (A, C, posición por defecto OFF)  
 Bornes: Bin, Bin, Bout, Bout, -, A+, F1, T

### DESVÍO DE LLAMADA (APP PARA MÓVILES & TABLETS)

Desvío de llamada a smartphones y tablets: Sí (App Compatible con iOS>=11; Android>=6)  
 Conectividad: Wifi (2,4 Ghz) y 3G/4G  
 Emparejamiento del monitor con el router wifi de la vivienda: Una vez la App instalada, el usuario debe registrarse. Emparejamiento escaneando QR en menu del monitor.  
 Máximo número de apartamentos que se pueden gestionar desde la App: Sin límite  
 Máximo número de smartphones/tablets en los que se puede usar la función de desvío de llamada procedente de la misma vivienda: 10 (incluyendo dispositivos de administrador e invitados)  
 Máximo número de usuarios que pueden ser invitados por el administrador: 5  
 Recepción de llamadas: Audio y Video desde placas/conserjerías. Con visualización de la llamada antes de activar el audio.  
 Tiempo de conversación: 90 s.  
 Mute (desactivación del micrófono): Sí  
 Desactivación del vídeo: Para reducir consumo de datos en 4G  
 Conmutación de placas/cámaras: Sí. Permite conmutar a otras placas/cámaras (si las hay) con la misma secuencia que en los monitores.  
 Auto-encendido: Sí. Comunicación con 3 placas de calle/cámaras sin ser llamados previamente.  
 Activación de función adicional (relé luz de escalera, segunda puerta, etc.): Sí. Botón F1.  
 Apertura de puerta: Sí. Protegida por el código de desbloqueo del smartphone/tablet: PIN, huella dactilar, patrón o facial.  
 Llamada a conserjería: Sí  
 Registro de llamadas: Sí (respondidas en verde; perdidas en rojo)  
 Ajustes: Nombre y foto de la vivienda; No-molestar; Cambio de contraseña; Selección llamada y modo vibración.  
 Captura de fotos & vídeos: No desde la APP. Sólo automáticamente desde el monitor.  
 Idiomas disponibles: 16 (Español, Inglés, Francés, Alemán, Portugués, Finés, Checo, Polaco, Holandés, Noruego, Griego, Danés, Sueco, Hebreo, Ruso, Árabe)

### Detalhes.

Peso embalado do produto (kg)	Medidas de embalagem (cm)	Tecnologia de VP
0.5457	5,1x22,2x20,7	DUOX

## Manuais

- 970167d\_Guia\_rap\_monitor\_VEO\_wifi\_duox\_plus\_V05\_23.pdf
- 970283E\_Manual\_app\_Blue\_V12\_22.pdf
- 970283I\_Manual\_app\_Blue\_V12\_22.pdf

## Vídeo do produto (url)

- <https://www.youtube.com/playlist?list=PLf1YNFmssC34b3zZHqVU1FZeQfYC4a35g>

## Video formativo

- <https://youtube.com/playlist?list=PLf1YNFmssC37H-1CN64lo6ND28rmVsQit>