




Productcode

F14723

MONITOR WIT 7" POE NEGRO MEET

Referentie

14723

EAN

8424299147239

Omschrijving.

Omschrijving

WIT is een monitor met een 7" of 10" capacitief scherm. De grafische interface van WIT creëert een werkelijk intuïtieve gebruikerservaring dankzij de focus op residentiële intercom. EIGENSCHAPPEN • Capacitief scherm (7" / 10") • Tweerichtings handsfree communicatie • High Definition kleuren-TFT. • Verschillende beltonen op basis van herkomst • Firmware-update op afstand • Gebaseerd op Android • Beschikbaar in 10 talen (Spaans, Engels, Duits, Pools, Russisch, Hebreeuws, Turks, Chinees, Portugees, Frans) • 7 geïntegreerde alarmzones + sabotage. • Deurbel met aansluiting op IP CCTV-camera • Bekijken van IP CCTV-camera's (maximaal 8) • Gelijktijdige weergave van extra IP CCTV-camera en openen van hulprelais tijdens gesprek (maximaal 4) • Activering van monitorrelais (maximaal 8 met behulp van relais module) • Integratie met domotica via apps (in 7" en 10") •

Automatische en handmatige beeldopname FUNCTIES 1. CONCIERGE Gebruikers kunnen de conciërge bellen door deze in de lijst te selecteren. Indien de conciërge een bijbehorende camera heeft, kan tijdens het gesprek ook het beeld van de conciërge worden getoond. 2. AUTO-AANSCHAKELING VAN HET PANEEL EN CCTV-CAMERA Gebruikers kunnen contact opnemen met het straatpaneel van hun eigen blok, een foto maken en de deur openen als ze dat willen. Bekijk ook IP CCTV-camera's naar believen. Dit is mogelijk door simpelweg de plaat of camera uit de beschikbare lijst te selecteren. 3. OVERSCHAKELEN NAAR LUCHTCAMERA EN DEUROOPENEN TIJDENS HET GESPREK Wanneer er een oproep wordt ontvangen van het paneel, is het mogelijk om maximaal 4 verschillende luchtcamera's weer te geven voor een betere kijkhoek of om het bezoek te volgen. Tegelijkertijd is het mogelijk om maximaal 4 extra relais te openen die op de buitenposten zijn aangesloten om secundaire slagbomen of deuren te openen. 4. DEURBEL MET CAMERADISPLAY Het is mogelijk om een knop rechtstreeks op de monitor aan te sluiten, zodat deze bij indrukken het deurbelgeluid op de monitor genereert. Tegelijkertijd kan de monitor het beeld van een IP-camera weergeven als elektronisch kijkgaatje, waardoor de veiligheid toeneemt. 5. APPARTEMENTOPROEP Met de monitor kan de gebruiker verschillende appartementen binnen hetzelfde wooncomplex bellen. 6. OPROEPLOGBOEK Gebruikers kunnen het oproeplogboek duidelijk bekijken en ook de foto of foto's tonen die bij het gesprek horen. 7. FOTOVASTLEGGEN Wanneer er een oproep binnenkomt, is het automatisch vastleggen van foto's mogelijk. Op dezelfde manier kunnen tijdens de communicatie extra foto's worden gemaakt. 8. BERICHTEN Gebruikers kunnen sms-berichten ontvangen van de communitybeheerssoftware. Zo kunnen zij op de hoogte worden

gehouden van de ontvangst van pakketten, onderhoudsschema's en vergaderschema's. (MEET-beheerssoftware is vereist). Maximaal 64 berichten. 9. LIFTBEDIENING Gebruikers kunnen bezoekers alleen toegang geven tot de verdieping waar zij verblijven, simpelweg door de deur te openen tijdens het gesprek. Op dezelfde manier is het ook mogelijk om vanuit het appartement de verdieping in te schakelen of de lift te bellen. 10. ALARMEN De monitor heeft 7 alarmzones, die kunnen worden beheerd via de volgende modi: HOME: Minimaal beveiligingsniveau. NACHT: gemiddeld beveiligingsniveau BUITEN: maximaal beveiligingsniveau. 11. SOS De gebruiker kan een noodsignaal genereren door het SOS-icoon enkele seconden ingedrukt te houden, op deze manier stuurt de monitor een noodalarm naar zowel de conciërge als de beheerssoftware. 12. NIET STOREN Het is mogelijk om de niet storen-modus op de monitor te activeren, zodat oproepen naar de monitor gedurende een bepaalde selecteerbare tijd geen beltoon genereren. De niet storen-LED wordt geactiveerd terwijl de modus is geactiveerd.

Details.

Productafmetingen (hoogte x breedte x diepte) mm	Gewicht product verpakt (kg)	Afmetingen verpakking (cm)	VP-technologie
130 X 210 X 20	0.6637	6,8x31x21,5	MEET

Handleidingen

- 970203Eb_Manual_instalador_Monitor_MIO_WIT_V11_20.pdf
- 970295_Guia_Rap_Inst_Monitor_WIT_V07_23.pdf

Conformiteitsverklaring

- DOCF14723ES.pdf

Accessoires



F95411

CONECTOR MONITOR NEO/WIT
MEET