



Productcode

F14833

Referentie

14833

EAN

8424299148335

Omschrijving.

Omschrijving

WIT is een monitor met een 7" of 10" capacitief scherm. De grafische interface van WIT creëert een werkelijk intuïtieve gebruikerservaring dankzij de focus op residentiële intercom.

KENMERKEN

- Capacitief scherm (7" / 10")
- Handsfree communicatie in twee richtingen
- Kleuren-TFT met hoge definitie.
- Verschillende beltonen op basis van herkomst
- Firmware-update op afstand
- Android-gebaseerd
- Beschikbaar in 8 talen (Spaans, Engels, Duits, Pools, Russisch, Hebreeuws, Turks, Chinees)
- 7 geïntegreerde alarmzones + sabotage.
- Deurbel met aansluiting op CCTV IP-camera
- IP CCTV-camera's bekijken (maximaal 8)
- Gelijktijdige weergave van extra IP CCTV-camera en openen van hulprelais tijdens gesprek (maximaal 4)
- Activering van monitorrelais (maximaal 8 met behulp van relaismodule)
- Integratie met domotica via Apps (in 7" en 10")
- Automatische en handmatige beeldopname

FUNCTIES

1. CONCIERGE Gebruikers kunnen de conciërge bellen door deze in de lijst te selecteren. Indien de conciërge een bijbehorende

- camera heeft, kan tijdens het gesprek ook het beeld van de conciërge worden getoond.
2. AUTOMATISCHE START VAN PANEEL EN CCTV-CAMERA Gebruikers kunnen contact opnemen met het straatpaneel van hun eigen blok, een foto maken en de deur openen als ze dat willen. Bekijk ook IP CCTV-camera's naar believen. Dit is mogelijk door simpelweg de plaat of camera uit de beschikbare lijst te selecteren.
 3. OVERSCHAKELEN NAAR LUCHTCAMERA EN DEUROPENEN TIJDENS HET GESPREK Wanneer er een oproep binnenkomt van het paneel, is het mogelijk om maximaal 4 verschillende luchtcamera's weer te geven voor een betere kijkhoek of om het bezoek te volgen. Tegelijkertijd is het mogelijk om maximaal 4 extra relais te openen die op de buitenposten zijn aangesloten om secundaire slagbomen of deuren te openen.
 4. DEURBEL MET CAMERADISPLAY Het is mogelijk om een knop rechtstreeks op de monitor aan te sluiten, zodat deze bij indrukken het deurbelgeluid op de monitor genereert. Tegelijkertijd kan de monitor het beeld van een IP-camera weergeven als elektronisch kijkgaatje, waardoor de veiligheid toeneemt.
 5. APPARTEMENTOPROEP Met de monitor kan de gebruiker verschillende appartementen binnen hetzelfde wooncomplex bellen.
 6. OPROEPLOGBOEK Gebruikers kunnen het oproeplogboek duidelijk bekijken en ook de foto of foto's tonen die bij het gesprek horen.
 7. FOTOVASTLEGGEN Wanneer er een oproep binnenkomt, is het automatisch vastleggen van foto's mogelijk. Op dezelfde manier kunnen tijdens de communicatie extra foto's worden gemaakt.
 8. BERICHTEN Gebruikers kunnen sms-berichten ontvangen van de communitybeheerssoftware. Zo kunnen zij op de hoogte worden gehouden van de ontvangst van pakketten, onderhoudsschema's en vergaderschema's. (MEET-beheerssoftware is vereist). Maximaal 64 berichten.
 9. LIFTBEDIENING Gebruikers kunnen bezoekers alleen toegang geven tot de verdieping waar zij verblijven, door simpelweg de deur te openen tijdens het gesprek. Op dezelfde manier is het ook mogelijk om vanuit het appartement de verdieping in te schakelen of de lift te bellen.
 10. ALARMEN De monitor heeft 7 alarmzones, die kunnen worden beheerd via de volgende modi: HOME: minimaal beveiligingsniveau. NACHT: gemiddeld beveiligingsniveau BUITEN: maximaal beveiligingsniveau.
 11. SOS De gebruiker kan een noodsignaal genereren door enkele seconden op het SOS-icoontje te drukken, op deze manier stuurt de monitor een noodalarm naar zowel de conciërge als de beheerssoftware.
 12. NIET STOREN Het is mogelijk om de niet storen-modus op de monitor te activeren, zodat oproepen naar de monitor gedurende een bepaalde selecteerbare tijd geen beltoon genereren. De niet storen-LED wordt geactiveerd terwijl de modus is geactiveerd.

REFERENTIES WIT 7

- 14701 WIT 7 POE-MONITOR WIT
- 14703 WIT 7 POE-MONITOR ZWART
- 14704 WIT 7 POE GOUDEN MONITOR
- 9541 WIT 10 MONITOR-CONNECTOR
- 14811 WIT 10 POE HOME AUTOMATISERING MONITOR WIT
- 14813 WIT 10 POE HOME AUTOMATISERING MONITOR ZWART
- 14814 WIT 10 POE GOUDEN HOME AUTOMATISERINGSMONITOR
- 1489 INBOUWDOOS VOOR MET 10" MONITOR

Details.

Productafmetingen (hoogte x breedte x diepte) mm	Gewicht product verpakt (kg)	Afmetingen verpakking (cm)	VP-technologie
270 x 168 x 20	1.0639	6,8x31x21,5	MEET

Handleidingen

- 970089Eb Man Usuario monitores MIO WIT MEET V12_20.pdf
- 970089Ib Man Usuario monitores MIO WIT MEET V12_20.pdf
- 970295_Guia_Rap_Inst_Monitor_WIT_V07_23.pdf

Accessoires



F01489

CAJA EMPOTRAR MONITOR WIT 10"
MEET



F95411

CONECTOR MONITOR NEO/WIT
MEET