



Código do produto

F55288

BOT. MARINE VID DUOX PLUS DIG 1L PROX

Referência

55288

EAN

8424299552880

Descrição.

Descrição

Instalados nos acessos ao edifício, permitem comunicar com as habitações, abrir a porta, chamar o zelador, etc.

Incorpora uma câmara LARGE ANGULAR COLOUR com iluminação integrada e um sistema de regulação do foco da câmara. A imagem da câmara pode ser ajustada de diferentes formas:

- Por meio da configuração assistida por voz incluída no próprio módulo amplificador.
- Ligando temporariamente um teclado (ref. 7439).
- Por meio do programador DUOX ligado localmente.

O **módulo de visualização do Duox Plus** permite pesquisar e visualizar a lista de vizinhos (directório electrónico) através dos botões de navegação (teclas de setas), para além de informar sobre o estado da comunicação.

A chamada para a casa pode ser feita de duas maneiras:

- introduzindo o código correspondente atribuído ao imóvel + a tecla "bell".
- pesquisando no directório electrónico do utilizador (botões de navegação) e, uma vez encontrado, premindo a tecla "bell" (sino).

Os botões de navegação também lhe permitem passar através do menu de programação.

Inclui um leitor de proximidade que permite abrir a porta quando se aproxima um cartão de proximidade ou um porta-chaves, semelhante a um cartão de crédito. Apenas os cartões autorizados activarão o dispositivo. Não é necessário qualquer contacto físico.

Botoneira Marine.

MARINE é o quadro à prova de vandalismo Fermax. É feito de aço inoxidável com 2,5mm de espessura. Tipo de aço AISI 316L. Marine é a escolha perfeita para instalação em locais com condições meteorológicas extremas ou em ambientes perigosos, climas húmidos ou corrosivos.

As placas marítimas não incluem a caixa de nivelamento ou de superfície. Esta deve ser encomendada separadamente. As caixas de superfície incluem uma viseira de protecção.

É possível combinar duas ou mais placas, desde que sejam da mesma série. Para os adaptar perfeitamente, deve ser utilizado um conjunto de separadores para cada duas placas instaladas entre as suas caixas de descarga.

Cor do aço.

Almofada de discagem.

Sistema: DUOX PLUS (digital de 2 fios)

Detalhes Técnicos Adicionais

Os painéis DIGITAL têm um teclado retroiluminado e um directório electrónico de 3,5" para chamadas para casa.

A chamada para o apartamento é feita através da introdução do código correspondente atribuído ao apartamento + a tecla "bell".

Para além de poder chamar a unidade de guarda principal pressionando o botão "bell", este modelo da botoneira também inclui um botão para chamar directamente qualquer unidade de guarda na instalação. O endereço da unidade de guarda que é chamada com este botão deve ser previamente configurado pelo instalador.

Directório electrónico: permite a pesquisa dos nomes (proprietários das propriedades...) através do visor e dos botões de navegação.

Controlo de Acesso: através do teclado numérico incorpora funções de controlo de acesso por meio de códigos de teclado

(previamente programados). O teclado permite até 10.000 códigos para abrir a porta.

Módulo de radiofrequência (leitor de cartões e porta-chaves de proximidade):

Frequência: 125kHz

Potência máxima: 572Nw

Vídeo:

- Sensor: cor CMOS de 1/3".
- Pixels efetivos > 340K. (a câmara capta 720x480)
- Iluminação exterior mínima: 0 lux. Como tem LEDs, não é necessária iluminação adicional.
- S/N >45dB.
- Taxa de quadros 25 fps.
- Resolução > 368x288 pixels.
- Vídeo codec: H264 Perfil em destaque
- Auto íris.
- Auto BLC.
- Ângulo de visão 100º horizontal, 80º vertical.
- Correção do olho do peixe.
- Visão nocturna a cores através de LEDs brancos.
- Zoom digital Pan & Tilt.

Apresentação das Especificações Técnicas:

- Tamanho: 3,5 polegadas
- Formato: 4:3
- Resolução: 320 x 240 pixels
- Cores: 262.000
- Relação de contraste: 500/1
- Direcção de visualização: 12 horas
- Luminância (cd/m2): 400 lúmens
- Ângulo de visão: 160H / 160V
- Retroiluminação: 6 LEDs
- Capacidade do directório: 10.000 utilizadores.
- Tensão de alimentação (através da CN1):
5 V de entrada (pino 1) com uma tolerância de 5%.
- Entrada PWR: 12 Vdc + 5% (DUOX)
- Consumo total: 88 mA +10% (STANDBY); 134 mA +10% (TFT ON)
- Temperatura de funcionamento: -25°C, 70°C
- Humidade relativa: 5% - 95 %.
- Compatível com amplificadores de áudio V 11.12 e vídeo V 11.12.12

Módulo de visualização de medições.

- Módulo W: 105,2x95 mm (largura-altura).

Visor Duox retroiluminado, TFT de 3,5" de alto brilho para exteriores que facilita e aumenta as possibilidades da placa.

- Funções integradas ONE-TO-ONE.

- Visualização de imagens.

- Visualização de mensagens personalizadas

- Teclas de directório e possibilidade de utilizar o teclado como alfanumérico.

- Indicação da data e hora.

- Combinação com botões de pressão (máx. 8 botões de pressão).

- Possibilidade de ligação de leitores com Wiegand-26 e protocolo Data Clock

- Gestão a partir de PC e ligação através de RS-485.

Placa da Série ST4

- Dimensões da chapa: 150x485 mm (largura-altura).

- Medidas da caixa embutida: 130x465x55 mm (largura - profundidade elevada).

- Medidas da superfície da caixa (com viseira): 154x489x96 mm (largura-alta-fundo).

Alimentação eléctrica: 18-24 Vcc

Consumo:

- em repouso: 260 mA.

- Áudio activo: 580 mA.

IP65, IK09

Potência de áudio na direcção das ruas: 2W

Potência áudio de rua: 0.15W

O volume pode ser ajustado em ambos os sentidos

Temperatura de funcionamento: -25 a 70 °C

Detalhes.

Peso embalado do produto (kg)	Medidas de embalagem (cm)	Tecnologia de VP	Tecnologia de controle de acesso
2.633379	49,6x16,4x8,2	DUOX	PROXIMIDAD

Manuais

- 970112_Normativa_Modulo_radiofrecuencia_V10_17.pdf
- 97597Ac Lector Proximidad Autonomo NCity V09_16.pdf
- 97597Ec Lector Proximidad Autonomo NCity V09_16.pdf
- 97597Fc Lector Proximidad Autonomo NCity V09_16.pdf
- 97597Ic_Lector_Proximidad_Autonomo_NCity_V09_16.pdf
- 97597Pc Lector Proximidad Autonomo NCity V09_16.pdf
- 97598c_Lector_Proximidad_Centralizado_NCity_V09_16.pdf
- 97737_Limpieza_Placas_Marine_V04_20.pdf
- 97830E Manual software DISPLAY PLUS V04_22.pdf
- 97830F Manual software DISPLAY PLUS V04_22.pdf
- 97830I Manual software DISPLAY PLUS V04_22.pdf
- 97869Ah_DISPLAY_SKYLINE_DUOX_PLUS_V01_24.pdf
- 97869Eh_DISPLAY_SKYLINE_DUOX_PLUS_V01_24.pdf
- 97869Fh_DISPLAY_SKYLINE_DUOX_PLUS_V01_24.pdf
- 97869Ih_DISPLAY_SKYLINE_DUOX_PLUS_V01_24.pdf
- 97869Ph_DISPLAY_SKYLINE_DUOX_PLUS_V01_24.pdf