



Código do produto

F73811

BOT. CITY VÍDEO DUOX PLUS DIGITAL PROX

Referência

73811

EAN

8424299738116

Descrição.

Descrição

Instalada nos acessos ao edifício, permite a comunicação com as habitações, abertura de portas, chamada para o guarda, etc.

Botoneira Cityline.

Cityline é a linha de botoneiras exteriores "perfil monobloco" para edifícios.

Este modelo de botoneira é mais robusto e de maior qualidade estética e funcional. Integra, na sua versão de vídeo-porteiro, as funções de áudio e vídeo no mesmo módulo.

Caracteriza-se pelo seu perfil curvo-convexo mantendo as mesmas características do seu antecessor o City Classic. Existe total compatibilidade entre ambos os modelos, garantindo a sua substituição imediata.

É fabricada em alumínio anodizado, altamente resistente às intempéries e às alterações climáticas (IP43 IK07). Incorpora novos

materiais como o zamak cromado nas capas e nos botões de pressão. A frente do amplificador é feita em alumínio e o interior é protegido por uma grade de aço inoxidável.

Incorpora uma câmara color GRAN ANGULAR com iluminação integrada e um sistema de regulação da focagem da câmara. A imagem da câmara pode ser ajustada de diferentes formas:

- Por meio da configuração assistida por voz que inclui o próprio módulo amplificador.
- Ligando temporariamente um teclado (ref. 7439).
- Por meio do programador DUOX ligado localmente.

O módulo Display Duox Plus permite a pesquisa e visualização da lista de vizinhos (directório electrónico) através dos botões de navegação (teclas de setas), bem como a informação sobre o estado da comunicação.

A chamada para casa pode ser feita de duas maneiras:

- introduzindo o código correspondente atribuído ao imóvel + a tecla "bell".
- pesquisando no directório electrónico do utilizador (botões de navegação) e, uma vez encontrado, premindo a tecla "bell" (sino).

Os botões de navegação também lhe permitem passar através do menu de programação.

Inclui um leitor de proximidade que permite abrir a porta quando se aproxima um cartão de proximidade ou um porta-chaves. Apenas os cartões autorizados activarão o dispositivo. Não é necessário qualquer contacto físico.

O botoneira Cityline não inclui a caixa de nivelamento ou de superfície. Esta deve ser encomendada em separado.

É possível combinar dois ou mais painéis, desde que sejam da mesma série. Para garantir uma perfeita combinação, deve ser utilizado um conjunto de parafusos de união para cada dois painéis instalados entre as suas caixas embutidas.

Cor de alumínio.

Teclado retroiluminado.

Sistema: DUOX PLUS (2 fios digital)

Detalhes Técnicos Adicionais

As botoneiras DIGITAL têm um teclado retroiluminado e um directório electrónico de 3,5" para chamadas para casa.

A chamada para o apartamento é feita através da introdução do código correspondente atribuído ao apartamento + a tecla "bell".

Directório electrónico: permite a pesquisa dos nomes (proprietários das propriedades...) através do visor e dos botões de navegação.

Controlo de Acesso: através do teclado numérico incorpora funções de controlo de acesso por meio de códigos de teclado (previamente programados). O teclado permite até 10.000 códigos para abrir a porta.

Módulo de radiofrequência (leitor de cartões e porta-chaves de proximidade):

Frequência: 125kHz

Potência máxima: 572Nw

Especificações Técnicas Display:

- Tamanho: 3,5 polegadas
- Formato: 4:3
- Resolução: 320 x 240 pixels
- Cores: 262.000
- Relação de contraste: 500/1
- Direcção de visualização: 12 horas
- Luminância (cd/m2): 400 lúmens
- Ângulo de visão: 160H / 160V
- Retroiluminação: 6 LEDs
- Capacidade do directório: 10.000 utilizadores.
- Tensão de alimentação (através da CN1):
5 V de entrada (pino 1) com uma tolerância de 5%.
- Entrada PWR: 12 Vdc + 5% (DUOX)
- Consumo total: 88 mA +10% (STANDBY); 134 mA +10% (TFT ON)
- Temperatura de funcionamento: -25°C, 70°C
- Humidade relativa: 5% - 95 %.

Módulo de visualização de medições.

- Módulo W: 105,2x95 mm (largura-altura).

Visor Duox retroiluminado, TFT de 3,5" de alto brilho para exteriores que facilita e aumenta as possibilidades da placa.

- Funções integradas ONE-TO-ONE.
- Visualização de imagens.
- Visualização de mensagens personalizadas
- Teclas de directório e possibilidade de utilizar o teclado como alfanumérico.
- Indicação da data e hora.
- Combinação com botões de pressão (máx. 8 botões de pressão).
- Possibilidade de ligação de leitores com Wiegand-26 e protocolo Data Clock
- Gestão a partir de PC e ligação através de RS-485.

Botoneira Série 8.

- Dimensões da placa: 130x389 mm (largura-altura).
- Medidas da caixa encastrar: 115x375x45 mm (largura - profundidade elevada).

-Medições da caixa saliente: 130x389x33 mm (largura-grande-grande-fundo).

Alimentação eléctrica: 18-24 Vcc

Consumo:

- em repouso: 260 mA.
- Áudio activo: 580 mA.

IP43 – IK07

Potência áudio sentido habitação/rua: 2W

Potência áudio sentido rua/habitação: 0,15W

O volume pode ser ajustado em ambos os sentidos

Temperatura de funcionamento: -25a 70 °C

Detalhes.

Peso embalado do produto (kg)	Medidas de embalagem (cm)	Tecnologia de VP	Tecnologia de controle de acesso
1.458811	6,9x20x45,5	DUOX	PROXIMIDAD

Manuais

- 970112_Normativa_Modulo_radiofrecuencia_V10_17.pdf
- 97598c_Lector_Proximidad_Centralizado_NCity_V09_16.pdf
- 97830E Manual software DISPLAY PLUS V04_22.pdf
- 97830F Manual software DISPLAY PLUS V04_22.pdf
- 97830I Manual software DISPLAY PLUS V04_22.pdf
- 97869Ag_DISPLAY_SKYLINE_DUOX_PLUS_V05_23.pdf
- 97869Eg_DISPLAY_SKYLINE_DUOX_PLUS_V05_23.pdf
- 97869Fg_DISPLAY_SKYLINE_DUOX_PLUS_V05_23.pdf
- 97869Ig_DISPLAY_SKYLINE_DUOX_PLUS_V05_23.pdf
- 97869Pg_DISPLAY_SKYLINE_DUOX_PLUS_V05_23.pdf

Declaração de conformidade

- DOCF73811ES.pdf