


Code produit

F01570

ALIMENTATION WAY-FI PLUS DIN8 32VDC-3.5A



Référence

1570

EAN

8424299015705

La description.

La description

Bornes de connexion

- L, N : entrée CA.
- LED : indicateur d'alimentation.
- BUS(IM) : borne de connexion pour moniteurs intérieurs.
- BUS(DS) : borne de connexion de les platines.

Câblage et installation de l'alimentation

1. Fixez le rail DIN au mur avec des vis.
2. Tirez le support de montage et accrochez l'unité sur le rail DIN.
3. Retirez la protection CA et connectez le câble CA (L, N).
4. Connectez le câblage à la platine de rue et au moniteur intérieur.
5. Après avoir connecté le câble AC, vous devez remettre la protection.

Détails techniques supplémentaires

Caractéristiques techniques

- Courant d'entrée AC : 100V~240V, 2A, 50Hz/60Hz.
- Courant de sortie CC : 32±2V, 3,5A.
- Dimensions 140(L) x 97,5(H) x 58,5(P) (sans support mural).
- Méthode d'installation Montage sur rail DIN (8 modules DIN).
- Comprend une protection contre les surintensités et les courts-circuits.

Des détails.

Poids du produit emballé (kg)

0.4962

Dimensions de l'emballage (cm)

7x19,8x10,9

VP technologie

WAYFI PLUS

Accessoires



F09986

CAMÉRA AUXILIAIRE IP AVEC WIFI



F01571

KIT VIDÉO WAY-FI PLUS 7" 1BP



F01572

MONITEUR KIT WAY-FI PLUS 7"



F01573

PLATINE KIT VIDEO WAY-FI PLUS 1BP