

### REF. 3266 INTERFACE TRANSFERT D'APPELS WIFI VDS WI-BOX



Wi-Box est un dispositif WiFi en technologie VDS qui permet de renvoyer les appels reçus sur le vidéophone ou l'interphone VDS de la maison vers le smartphone. Il suffit de télécharger l'application Wi-Box de Fermax, disponible gratuitement sur Play Store et App Store, et de l'associer au module Wi-Box.

Il est physiquement installé près du terminal VDS, en parallèle, et agit comme un terminal de plus. Grâce à l'application Wi-Box, il est possible d'exécuter à distance les fonctions du terminal du logement, et bien plus encore ! Connectivité pour tous et partout.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	Ref. 3266
Technologie	VDS (3+coax ou 5 fils)
Type de phonie	Audio/Video
Installation	En saillie. Soit par fixation vissée au mur, soit dans une boîte à mécanisme.
Couleur du produit	Blanc mate
Nbre de boutons-poussoirs	2 (PB1 : utilisateur; PB2: installateur)
Type de boutons	Mécaniques
Nbre de leds pour signalisations lumineuses	2 leds tricolores : Etat du transfert (transfert: PWR LED). État de la WiFi (gauche : WIFI LED).
Compatibilité avec terminaux VDS	Tous les terminaux VDS avec appel au gardien
Compatibilité avec platines de rue et centrales de conciergerie	VDS et MDS (via le décodeur MDS/VDS ref. 2409)
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Dimensions produit (longueur x hauteur x profondeur)	80 x 80 x 20 mm
Connectivité	Wifi (2,4 Ghz)
Date et heure	Autonomie 24h sans alimentation
Tensions d'alimentation	18 Vcc (le module s'alimente directement depuis le terminal)
Consommation maximum	2.7 W
Consommation en veille (appairé et connecté)	1.8 W
Température de fonctionnement (°C); Humidité	[-5°C, +40°C]; [0%, 90%]
Poids du produit (kg)	0,097
Adaptador de línea	Oui. Résistance 75 Ohm incluse pour le réglage de l'impédance vidéo (V, M)
Bornes	Cable avec connecteur moxex: +, L, -, V, M, Ct, F1
PROGRAMMATION DE L'ADRESSE WIBOX	
Depuis le vidéophone / interphone	Bouton PB2 du WIBOX + Bouton OUVERTURE DE PORTE sur le moniteur en veille
RÉGLAGES	
Activation / Désactivation du transfert	Oui, bouton PB1
Réglage du volume de l'audio vers la platine de rue	Sí (par potentiomètre)

APPLI POUR TRANSFERT D'APPELS SUR SMARTPHONE	
Dispositifs compatibles	Smartphones (iOS>=10; Android>=5)
Connectivité	Wifi et 3G/4G
Appairage du moniteur avec le routeur wifi du logement.	Vi acode QR.
Nombre max. de logements pouvant être gérés à partir de la App	Illimité
Nombre max. de smartphones/tablettes sur lesquels la fonction de renvoi d'appel peut être utilisée	Illimité
Nombre max. d'utilisateurs pouvant être invités par l'administrateur	Illimité
Sélection de fonctions à attribuer aux invités	Réception d'appels; appels au gardien; activation F1 et ouverture de porte
Réception d'appels	Audio et Vidéo depuis platines ou conciergeries. Avec visualisation de l'image avant de répondre.
Temps pour accepter l'appel	30 s.
Temps de conservation	90 s.
Confidentialité de la conversation	Oui
Mute (désactivation du microphone)	Oui
Désactivation de la vidéo	3 niveaux: 25 fps, 10 fps, 0.1 fps. Pour réduire le trafic de données en 4G
Commutation des platines ou caméras	Oui. Comme pour les moniteurs VDS.
Auto-allumage	Oui. Comme pour les moniteurs VDS.
Activation de fonctions supplémentaires (relais éclairage d'escalier, seconde porte, etc.)	Oui. Option F1 temporisable. Protégée par code PIN (1-6 caractères)
Ouverture de la porte	Oui. Protégée par code PIN (1-6 caractères)
Appel au concierge	Oui
Historique des appels	Oui (répondus en vert; en absence en rouge)
Réglages	Nom du logement; Ne pas déranger; Changement de mot de passe; Sélection mélodie d'appels et mode vibraton; changement de WiFi du Wi-box; Temporisation F1; Synchronisation heure et date.
Capture d'images et vidéos	Oui. Capture manuelle d'images et de vidéos.
Langues disponibles	16 (Espagnol, Anglais, Français, Allemand, Portugais, Filandais, Tchèque, Polonais, Néerlandais, Norvégien, Grec, Danois, Suédois, Hébreu, Russe, Arabe)
Mise à jour à distance du Firmware de WIBOX	Oui

**TERMINAUX COMPATIBLES**  
TECHNOLOGIE VDSMoniteur **Veo**Moniteur **Loft**Moniteur **Citymax**Moniteur **Smile 7''**Moniteur **Smile 3.5''**Moniteur **iLoft**Poste **Loft**Poste **Loft Extra**Poste **Citymax**Poste **iLoft**