



Código do produto

F03267

## RELAY DUOX PLUS

Referência

EAN

3267

8424299032672

### Descrição.

#### Descrição

O Relé DUOX PLUS permite que as instalações DUOX PLUS tenham um relé livre de potencial, com vários modos de operação e ativação configuráveis:

- Acionamento do relé através de comandos gerados a partir dos terminais residenciais, painéis ou portarias.
- Ativação externa através de botões, interruptores externos adicionais, etc.

O Relé DUOX PLUS pode ser instalado em qualquer lugar do barramento DUOX PLUS.

É possível instalar um ou mais relés: por apartamento, bloco ou instalação.

**Sistema: DUOX PLUS (digital de 2 fios).**

#### Detalhes Técnicos Adicionais

- Alimentação: 18 - 24 Vcc (não polarizada, via BUS INPUT ou BUS OUTPUT).
- Consumo:
  - Em repouso: 1,24 W.
  - Máximo: 4,4W.
- Temperatura de funcionamento: [0,40°C].
- PI: 20.
- (+12V): Saída de tensão auxiliar 12Vdc (máx. 300mA).
- Contatos de relé livres de potencial:

- C: Comum.
- NC: Normalmente fechado.
- NÃO: Normalmente aberto.
  - Corrente máxima: 3A.
  - Tensão máxima: 250VAC ou 30VDC.

## Detalhes.

---

Peso embalado do produto (kg)	Medidas de embalagem (cm)	Tecnologia de VP
0.3703	7,5x23x17,8	DUOX

### Manuais

- 97821c\_Rele\_DUOX\_PLUS\_ref\_3267\_V01\_24.pdf
- 97822Ac Man Avanzado Rele DUOX PLUS ref 3267 V11\_20.pdf
- 97822Ec Man Avanzado Rele DUOX PLUS ref 3267 V11\_20.pdf
- 97822Fc Man Avanzado Rele DUOX PLUS ref 3267 V11\_20.pdf
- 97822lc Man Avanzado Rele DUOX PLUS ref 3267 V11\_20.pdf
- 97822Pc Man Avanzado Rele DUOX PLUS ref 3267 V11\_20.pdf