



Code produit

F03289

## FILTRE DUOX PLUS 24VDC

Référence

3289

EAN

8424299032894

### La description.

#### La description

L'alimentation 24Vdc (réf.4840) ne peut pas être connectée directement au bus, compte tenu des caractéristiques du système DUOX PLUS, puisque l'alimentation et les données passent par les mêmes 2 fils. Par conséquent, la source réf. Le 4840 nécessite ce filtre DUOX PLUS, qui doit être connecté directement au bus avec la distance de câble la plus courte possible. Ce filtre empêche l'alimentation de perturber le fonctionnement du reste des signaux qui circulent dans le système et ce sera également celui qui permettra de connecter plus de sources si le système le nécessite.

L'alimentation du système DUOX PLUS est généralement réalisée par la réf. 4825-ALIMENTATION + FILTRE 24Vdc / 2.5A DIN10. Cependant, la réf. 3289 est nécessaire pour le cas où, faute de place, la réf. 4825. Ce filtre ne peut être utilisé qu'avec la source 24Vdc (réf. 4840).

**IMPORTANT:** ne pas utiliser avec des sources 18Vdc.

Format de rail DIN-4 pour faciliter l'installation à l'intérieur d'un coffret électrique, ou ils peuvent être vissés directement sur le mur.

## Détails techniques supplémentaires

- Dimensions DIN 4 : 70x 90x60 mm
- Alimentation:
  - Système DUOX PLUS : 24 Vdc
  - Entrée : 24 Vcc /2,5A
  - Sortie : 24 Vcc /2,5A

**IMPORTANT** : Ne pas utiliser avec des alimentations 18Vdc.

## Des détails.

---

Poids du produit emballé (kg)	Dimensions de l'emballage (cm)	VP technologie
0.2475256	6,2x9,8x7,2	DUOX

## Manuels

- 970183 Filtro DUOX plus  
Ref 3289 V01\_20.pdf