

Código do produto

F05249

## KIT LOJAS E GARAGEM RF



Referência

5249

EAN

8424299052496

### Descrição.

#### Descrição

- Este Kit de Radiofrequência permite abrir a porta remotamente através de um controle remoto RF. Na porta é necessário um receptor que pode ser colocado tanto no interior (ideal para lojas e garagens) como no exterior.
- O controle remoto atinge uma distância de até 100 metros usando a banda de frequência de 868Mhz. E graças ao seu avançado sistema de transmissão APS (Approaching System), o comando pode ser ativado mesmo quando fora da cobertura do receptor. O sinal será transmitido repetidamente durante 15 segundos enquanto o usuário se aproxima da porta e até que ela se abra.
- O telecomando inclui dois botões que permitirão, além de abrir a porta, ativar uma segunda função como ativar ou desativar uma luz ou o ar condicionado, abrir uma segunda porta...
- O kit inclui receptor RF ref. 5250 com até 500 códigos, fonte de alimentação ref.4802 e telecomandos 3 KeySingle Mini ref. 5259.

## Detalhes Técnicos Adicionais

- BÁSICO-2B
- Frequência: 868,35 MHz
- Codificação: Alteração de código
- Memória: 500 códigos
- Número de relés: 2 relés (Relé1 (monoestável) e Relé 2 (monoestável/bisestável))
- Potência: 12/24 Vca/cc  $\pm 10\%$
- Contatos de relé: 1A
- Consumo de suspensão/operação: 60mA / 90mA
- Temperatura operacional: -20°C a +85°C
- Impermeabilização: IP54 (com prensa-cabo IP65)
- Dimensões: 63x74x25mm
- Dimensões da caixa: 82x190x40mm

## Detalhes.

Peso embalado do produto (kg)	Medidas de embalagem (cm)	Tecnologia de VP	Tecnologia de controle de acesso
0.899824	7,5x23x17,8	NO PE/VP	RF

## Manuais

- 97853 DOC AXESKEYBASIC\_2B\_REF. 5250-3200683 V03\_22.pdf

## Produtos incluídos



F04802

ALIMENTADOR DIN 4 12Vac/1A



F05259

COMANDO RF KEYSINGLE MINI



F05250

RECEPTOR RF BASIC-2B 12/24V