



Code produit

F05250

## RECEPTEUR RF BASIC-2B 12V-24V

Référence

5250

EAN

8424299052502

### La description.

---

#### La description

Receptor autónomo alimentado a 12/24Vac/dc, permite la gestión de hasta 500 códigos de mandos RF 868Mhz.

Un canal (pulsador del emisor) puede accionar uno u otro relé o los dos relés simultáneamente.

Permitiendo la apertura remota de puertas peatonales y vehiculares mediante mando a distancia de hasta 100mts. Permite tanto programación manual como vía radio.

El receptor incluye dos relés de serie uno configurado en monoestable y el otro permite la configuración de monoestable=impulsional o biestable mediante un jumper (imp/bies) en el propio receptor.

Monoestable=Impulsional se activa el relé durante 2 sg por cada pulsación del emisor.

Biestable. Se activa el relé y se desactiva por cada pulsación del emisor.

#### Détails techniques supplémentaires

BASIC-2B

Frecuencia: 868,35MHz

Codificación: Código cambiante

Memoria: 500 códigos

Número de relés: 2 relés

Alimentación: 12/24Vac/dc  $\pm 10\%$

Contactos relé: 1A

Consumo reposo / funcionamiento: 60mA / 90mA

Temperatura funcionamiento: -20°C a +85°C

Estanqueidad: IP54 (con prensaestopas IP65)

Dimensiones: 63x74x25mm

Dimensiones caja: 82x190x40mm

#### Des détails.

| Dimensions du produit (hauteur x<br>largeur x profondeur) mm | Poids du produit emballé (kg) | Dimensions de l'emballage (cm) | VP technologie |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------|
| 63x74x25                                                     | 0.201                         | 4,5x8,4x18,5                   | NO PE/VP       |

#### Technologie de contrôle d'accès

RF

#### Manuels

- 97853 DOC AXESKEYBASIC\_2B\_REF. 5250-3200683  
V03\_22\_AR.pdf

#### Déclaration de conformité

- DOCF05250FR.pdf

#### Accessoires



F04800

ALIMENTATION 12Vac/1,5A. DIN4

F04813

ALIMENTATION AUDIO 12Vdc/2A.  
DIN6

F05259

EMETTEUR RF KEYSINGLE MINI

F05231

RF KEYSINGLE PLUS2 EMETTEUR



F05232

RF KEYSINGLE PLUS4 EMETTEUR