



Código do produto

F05259

COMANDO RF KEYSINGLE MINI

Referência

5259

EAN

8424299052595

Descrição.

Descrição

Transmissor de radiofrequência, com código de segurança programável.

Permite a abertura remota de portas de até 100mts.

Requer um receptor ou controlador de radiofrequência (RF) de 868Mhz.

Possui 2 botões para ativar a abertura da porta, LED indicativo de pulsação e verificação do funcionamento da bateria interna.

Cada emissor tem o código de identificação marcado no controle remoto.

É necessário registrar o código de comando no receptor.

Detalhes Técnicos Adicionais

Frequência de trabalho: 868Mhz (fixo)

Potência irradiada: <1mW

Alimentação: bateria 3Vdc CR2032 / 12mA

Temperatura de operação: -20°C a 55°C

Dimensões: 55x31x8mm

Detalhes.

Medidas do produto (altura x
largura x profundidade) mm
55(V)x31(H)x8(P)

Peso embalado do produto (kg)
0.0154

Medidas de embalagem (cm)
5,7x1x4,2

Tecnologia de VP
NO PE/VP

Tecnologia de controle de acesso
RF


Declaração de conformidade

- [DOCF05259PT.pdf](#)

Acessórios



F05249
KIT LOJAS E GARAGEM RF



F05258
KIT PROGRAMAÇÃO RF-PROX
USERPLUS



F05291
RECEPTOR RF BASIC MINI



F05250
RECEPTOR RF BASIC-2B 12/24V



F05266
RECEPTOR RF-WIEGAND 12VDC