

Productcode

F05266

## RECEPTOR RF-WIEGAND 12 VDC



Referentie

5266

EAN

8424299052663

### Omschrijving.

---

#### Omschrijving

Interface de radiofrecuencia para integrar los mandos a distancia de la gama AXESKEY 868Mhz en una central de control de accesos, AC Plus 4410 junto con el controlador de puerta 4420, o en sistemas IP\_AXES directamente.

Permitiendo también añadir identificadores manos libres junto con la antena HF Hands-free correspondiente.

El receptor codifica la señal del emisor en tres protocolos distintos según su configuración: Clock&Data, Wiegand 26 y Wiegand 37.

#### Aanvullende technische details

Alimentación: 12V dc (9Vdc-21Vdc)

Frecuencia: 868,35MHz

Consumo reposo / funcionamiento: 14mA/36mA

Temperatura de funcionamiento: -20°C a +85°C

Estanqueidad: IP54 (con prensaestopas IP65)

Dimensiones: 82x190x40mm

Details.

|                              |                            |                |                             |
|------------------------------|----------------------------|----------------|-----------------------------|
| Gewicht product verpakt (kg) | Afmetingen verpakking (cm) | VP-technologie | Toegangscontroletechnologie |
| 0.1961                       | 4,5x8,5x18,5               | NO PE/VP       | RF                          |

Handleidingen

- 97852 AXESKEY-RF-  
WIEGAND\_REF.5266  
V06\_17.pdf

Conformiteitsverklaring

- DOCF05266ES.pdf