



Código do produto

F06992

LEITOR PROXIMIDADE CITYLINE

Referência

6992

EAN

8424299069920

Descrição.

Descrição

* Lector que permite la apertura de la puerta al acercar una tarjeta o llavero de proximidad. Sólo las tarjetas o llaveros autorizados accionarán el dispositivo. No es necesario un contacto físico.

* Lector de proximidad que mediante una configuración de dipswitches (SW2) que incorpora puede funcionar en un sistema autónomo o centralizado.

Configuración como AUTÓNOMO.

* Capacidad de hasta 400 tarjetas o llaveros de usuarios.

* Lector y controlador integrados en el mismo módulo.

Configuración como CENTRALIZADO MDS-AC Plus.

* Lector de proximidad con capacidad de hasta:

- 1020 tarjetas/llaveros de usuarios con la unidad central MDS (ref. 2405).

- 2048 tarjetas/llaveros de usuarios con la unidad central AC Plus (ref. 4410).

* Lector y controlador integrados en el mismo módulo.

Configuración como CENTRALIZADO con protocolo Wiegand 26 o Data/Clock.

- * Al arrancar el lector si está en modo:
 - Wiegand-26, se encenderá durante 1 segundo el led «+».
 - Data/Clock, se encenderá durante 1 segundo el led «-».
- * Lector de proximidad con capacidad de hasta:
 - 1020 tarjetas/llaveros de usuarios con la unidad central MDS (ref. 2405).
 - 2048 tarjetas/llaveros de usuarios con la unidad central AC Plus (ref. 4410).
- * Requiere de controlador de puerta (ref. 4420) para su conexión y funcionamiento.
- * Confirmación acústica y visual mediante leds de señalización de la aceptación o rechazo de la tarjeta presentada.
- * Integrado en placa de aluminio.
- * Montaje de empotrar (ref. 8948, incluida caja) o en superficie (ref. 7061, opcional).
- * Recomendado para interiores y exteriores.

Detalhes.

Medidas do produto (altura x largura x profundidade) mm	Peso embalado do produto (kg)	Medidas de embalagem (cm)	Tecnología de VP
130(H)x128(V)	0.581749	7,3x14,8x13,8	NO PE/VP

Tecnología de controle de acesso

PROXIMIDAD

Manuais

- 970112 Normativa Modulo radiofrecuencia V10_17.pdf
- 97597Ac Lector Proximidad Autonomo NCity V09_16.pdf
- 97597Ec Lector Proximidad Autonomo NCity V09_16.pdf
- 97597Fc Lector Proximidad Autonomo NCity V09_16.pdf
- 97597Ic Lector Proximidad Autonomo NCity V09_16.pdf
- 97597Pc Lector Proximidad Autonomo NCity V09_16.pdf
- 97598c Lector Proximidad Centralizado NCity V09_16.pdf