

Code produit

F09446

# MONITEUR VEO WIFI 4,3" DUOX PLUS



Référence

9446

EAN

8424299094465

## La description.

---

### La description

VEO WIFI est équipé d'une connexion Wi-Fi qui permet de renvoyer les appels vers des dispositifs mobiles. Grâce à l'application DuoxMe de Fermax, disponible gratuitement sur Play Store et App Store, les fonctions du vidéophone peuvent être gérées directement depuis un smartphone ou une tablette, permettant de vous connecter à votre domicile, où que vous soyez. Le moniteur VEO WIFI DUOX est fabriqué en plastique ABS ultra résistant. Il comprend un écran couleur panoramique de 4,3 (16:9). Le design unique et exclusif du bras de combiné comprend un aimant qui permet à l'utilisateur de positionner le combiné plus facilement, assurant une suspension correcte à la fin de la conversation. Son design équilibré aux lignes pures est distinctif, moderne et minimaliste.

### Détails techniques supplémentaires

#### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Technologie: DUOX PLUS (full digital 2 fils non polarisés)
- Type de phonie: Audio/Video Couleur
- Installation: En saillie (connecteur ref. 9447 nécessaire)

- Support bureau: Oui (réf. 9410)
- Bras de combiné aimanté: Oui
- Version avec boucle auditive disponible: Oui (en changeant le bras par la ref. 3443 ou solliciter moniteur réf. 9455 avec boucle auditive inclus)
- Dimensions de l'écran: 4,3" (Panoramique 16:9)
- Résolution de l'écran (H x V): 480 x 272
- Couleur du produit: Blanc mate
- Boutons-poussoirs: 4
- Type de boutons: Mécaniques
- Nombre de leds de signalisation: 1 (rouge 3 états: toujours activé, clignotement lent/rapide)

#### PROGRAMMATION DE L'ADRESSE DU TERMINAL

- Depuis le terminal: Depuis le menu OSD
- Depuis la platine ou la conciergerie: Oui
- Depuis la platine via la sonnerie pallière (sans rentrer dans le logement): Oui

#### FONCTIONS

- Capture automatique d'images (PHOTOCALLER): Oui (1 photo/appel, 150 photos max, 368 x 288 pixels). Cette fonction doit être activée par l'utilisateur.
- Appel au concierge: Oui (depuis le bouton d'ouverture de porte)
- Auto-allumage: Oui (jusqu'à 3 platines/caméras)
- Menu OSD sur l'écran: Oui
- Bouton pour fonction supplémentaire F1: Oui (envoi de négatif et/ou commande)
- Fonction supplémentaire F2: Oui depuis menu OSD
- Sonnerie pallière: Oui avec mélodie différente
- Connexion pour dispositifs supplémentaires d'appel: Oui (extension d'appels, activateur de lumières et sonnettes, etc)
- Terminaux supplémentaires avec la même adresse: Oui, max 2 terminaux supplémentaires (une alimentation additionnelle peut être nécessaire)
- Doormatic (fonction professions libérales): Non

#### RÉGLAGES

- Date et heure: Oui
- Sélection des mélodies: Oui (5)
- Réglage du volume d'appel: Oui (10 niveaux sur menu OSD)
- Fonction Ne pas déranger: Oui (sur menu OSD) + led rouge clignotant
- Réglage du volume de conversation: Oui (10 niveaux sur menu OSD)
- Réglage de la couleur, luminosité et du contraste: Oui (sur menu OSD)

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Dimensions du produit (longueur x hauteur x profondeur) mm: 200 x 200 x 23 (44 en comptant le bras de combiné)
- Temps pour décrocher ou ouvrir la porte une fois l'appel lancé: 30 s.
- Temps de conversation:90 s.
- Confidentialité de la conversation: Oui
- Tension d'alimentation: 18-24 Vdc
- Consommation maximum: 5.6 W
- Consommation en veille (appairé et connecté): 1.3 W
- Température de fonctionnement (°C, °F); Humidité: [-5°C, +40°C][23°F, 106°F]; [0%, 90%]
- Adaptateur de ligne inclus dans le moniteur: Oui (A, C. Position par défaut: OFF)
- Bornes Bin, Bin, Bout, Bout, -, A+, F1, T

**TRANSFERT D'APPELS (APP POUR SMARTPHONES ET TABLETTES)**

- Transfert d'appels sur smartphones et tablettes: Oui
- Connectivité: Wifi (2,4 Ghz)

Des détails.

Dimensions du produit (hauteur x largeur x profondeur) mm	Hauteur du produit (mm)	Largeur du produit (mm)	Profondeur du produit (mm)
200x200x44	200	200	44

Poids du produit emballé (kg)	Dimensions de l'emballage (cm)	VP technologie
0.5457	5,1x22,2x20,7	DUOX

Manuels

- 970166Ah Monitor VEO wifi duox plus V12\_24.pdf
- 970166Eh Monitor VEO wifi duox plus V12\_24.pdf
- 970166Fh Monitor VEO wifi duox plus V12\_24.pdf
- 970166g Monitor VEO wifi duox plus V10\_22.pdf
- 970166lh Monitor VEO wifi duox plus V12\_24.pdf
- 970166Ph Monitor VEO wifi duox plus V12\_24.pdf
- [https://d7rh5s3nrxmpy4.cloudfront.net/CMP2008/files/970167g%20Guia%20rap%20monitor%20VEO%20wifi%20duox%20plus%20V12\\_24.pdf](https://d7rh5s3nrxmpy4.cloudfront.net/CMP2008/files/970167g%20Guia%20rap%20monitor%20VEO%20wifi%20duox%20plus%20V12_24.pdf), ,

## Accessoires



F03443

COMBINÉ VEO AVEC BOUCLE  
AUDITIVE



F09447

CONNECTEUR DUOX PLUS



F03389

PLAQUE DE PROPRETÉ UNIVERSELLE  
GRANDE



F09410

SUPPORT BUREAU MONITEUR VEO

## Vidéo de formation

- <https://youtube.com/playlist?list=PLf1YNFmssC37H-1CN64lo6ND28rmVsQit>