

Código do produto

F09456

MONITOR VEO WIFI DDA 4,3" DUOX PLUS



Referência

9456

EAN

8424299094564

Descrição.

Descrição

VEO WIFI está equipado com conexão WiFi que permite o desvio de chamadas a dispositivos móveis. Graças à aplicação DuoxMe da Fermax, disponível de forma gratuita na Play Store e App Store, as funções do videoporteiro podem ser geridas, directamente, desde um smartphone ou tablet, para te conectares a tua casa, onde quer que estejas. O monitor VEO WIFI DUOX está fabricado em plástico ABS de alto impacto. Inclui ecrã panorâmico a cores de 4,3" (16:9). O desenho único e exclusivo do auricular incorpora um íman que facilita ao utilizador o posicionamento do mesmo, assegurando um encaixe correcto ao finalizar a conversação. O seu desenho equilibrado de linhas puras é distinto, moderno e minimalista.

Detalhes Técnicos Adicionais

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Tecnologia: DUOX PLUS (totalmente digital de 2 fios não polarizado)
- Sistema áudio/vídeo: Áudio/Vídeo a cores

- Fixação: Montagem à superfície (encomendar conector separado ref. 9447)
- Suporte de secretária: Sim (ref. 9410)
- Auscultador com íman para pendurar facilmente: Sim
- Anel indutivo: Sim
- Dimensões do ecrã: 4,3" (ecrã panorâmico 16:9)
- Resolução do ecrã (H x V): 480 x 272
- Cor do produto: Branco mate
- Total de botões: 4
- Tipo de botões: Mecânicos (silicone)
- Número de LEDs para sinais luminosos: 1 (vermelho 3 estados: sempre ligado, intermitente lento/rápido)

PROGRAMAÇÃO DO ENDEREÇO DO TERMINAL

- A partir do terminal: A partir do menu OSD
- A partir da consola ou da unidade de proteção: Sim
- A partir da central através da campainha da porta (sem entrar na casa): Sim

FUNÇÕES

- Captura automática de fotos (PHOTOCALLER): Sim (1 foto/chamada, até 150 fotos, 368 x 288 pixéis). Esta função pode ser activada pelo utilizador. Desactivada por defeito.
- Chamada para a central de vigilância: Sim (a partir do botão de abertura da porta).
- Ligação automática: Sim (até 3 painéis/câmaras)
- Menu OSD no ecrã: Sim
- Botão de pressão para função adicional F1: Sim (enviar negativo e/ou comando)
- Função adicional F2 a partir do ecrã: Sim (apenas comando, sem negativo)
- Campainha com melodia diferenciada do painel: Sim
- Ligação para dispositivos adicionais (extensão de chamada, ativação de luzes e campainhas, etc.): Sim (ref. 2040, ref. 2040, ref. 2040, ref. 2040): Sim (ref. 2040, ref. 2438, ref. 3267).
- Terminais adicionais com o mesmo endereço: Sim, máx. 2 terminais adicionais (pode ser necessária uma fonte de alimentação adicional)
- Doormatic (função de abertura para profissionais): Não

DEFINIÇÕES

- Data e hora: Sim
- Seleção da melodia: Sim (5). Configurável para Placa de Bloco 0, Placa de Bloco 1, Placa de Entrada Geral 0 e Concierge.
- Controlo do volume de chamada: Sim (10 níveis por menu OSD).
- Função não incomodar: Sim (por menu OSD) + Sinalização por led vermelho

- Controlo do volume do áudio da conversação: Sim (10 níveis por menu OSD)
- Regulação do brilho, do contraste e da cor: Sim (através do menu OSD)

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Dimensões do produto (L x A x P mm): 200 x 200 x 23 (44 incluindo o auricular)
- Tempo para atender ou abrir a chamada: 30 seg.
- Tempo de conversação: 90 s.
- Privacidade da conversação: Sim
- Tensão de alimentação: 18-24 Vdc
- Consumo máximo de energia (W): 5,6 W
- Consumo de energia em espera quando emparelhado e ligado (W): 1,3 W
- Temperatura de funcionamento (°C, °F); Humidade: [-5°C, +40°C][23°F, 106°F]; [0%, 90%]; [0%, 90%].
- Adaptador de linha incluído com o monitor: Sim (A, C, posição predefinida OFF)
- Terminais: Bin, Bin, Bout, Bout, -, A+, F1, T

REENCAMINHAMENTO DE CHAMADAS (APLICAÇÃO PARA TELEMÓVEIS E TABLETS)

- Reencaminhamento de chamadas para smartphones e tablets: Sim
- Conectividade: Wifi (2,4 Ghz)

Detalhes.

Peso embalado do produto (kg)	Medidas de embalagem (cm)	Tecnologia de VP
0.5457	5,1x22,2x20,7	DUOX

Manuais

- 970166Ah Monitor VEO wifi duox plus V12_24.pdf
- 970166Eh Monitor VEO wifi duox plus V12_24.pdf
- 970166Fh Monitor VEO wifi duox plus V12_24.pdf
- 970166g Monitor VEO wifi duox plus V10_22.pdf
- 970166lh Monitor VEO wifi duox plus V12_24.pdf
- 970166Ph Monitor VEO wifi duox plus V12_24.pdf
- https://d7rh5s3nxympy4.cloudfront.net/CMP2008/files/970167g%20Guia%20rap%20monitor%20VEO%20wifi%20duox%20plus%20V12_24.pdf, ,

Vídeo de treinamento

- <https://youtube.com/playlist?list=PLf1YNFmssC37H-1CN64lo6ND28rmVsQit>