

Código do produto

F09459

MONITOR VEO-XS WIFI DDA 4,3" DUOX PLUS



Referência

9459

EAN

8424299094595

Descrição.

Descrição

VEO-XS WIFI está equipado com conexão Wi-Fi que permite o desvio de chamadas a dispositivos móveis. Graças à aplicação BLUE da Fermax, disponível de forma gratuita na Play Store e App Store, as funções do videoporteiro podem ser geridas, directamente, desde um smartphone ou tablet, para te conectares a tua casa, onde quer que estejas. O monitor VEO-XS WIFI DUOX mãos livres caracteriza-se pelo seu reduzido tamanho e espessura, extra-plano. Graças ao seu menu OSD e disposição dos botões, a sua interação com o utilizador resulta de forma sensata e intuitiva. Fabricado em plástico ABS de alto impacto. Acabamento texturizado para limpeza fácil, e proteção ultravioleta para torná-lo mais resistente à luz solar. Inclui ecrã panorâmico a cores de 4,3" (16:9). O seu desenho equilibrado de linhas puras é distinto, moderno e minimalista.

Detalhes Técnicos Adicionais

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Tecnología: DUOX PLUS (full digital 2 hilos no polarizados)

Sistema Audio/Video: Audio/Video Color

Montaje: En superficie (solicitar aparte conector ref. 9447)

Soporte de sobremesa: Sí (ref. 9420)
Comunicación manos libres: Sí
Comunicación opcional Pulsar-para-hablar (Press-to-talk): Sí
Bucle inductivo: Sí
Dimensiones de la pantalla: 4,3" (Panorámica 16:9)
Resolución de la pantalla (H x V): 480 x 272
Color del producto: Blanco mate
Pulsadores totales: 5
Tipo de pulsadores: Mecánicos (silicona)
Número de leds para señalizaciones luminosas: 3 (rojo, azul, verde con varios estados)

PROGRAMACIÓN DE LA DIRECCIÓN DEL TERMINAL

Desde el terminal: Desde menú OSD
Desde la placa o conserjería: Sí
Desde la placa mediante el timbre de puerta (sin entrar en la vivienda): Sí

FUNCIONES

Captura automática de fotos (PHOTOCALLER): Sí (1 foto/llamada, hasta 150 fotos, 368 x 288 pixels). Esta función puede ser habilitada por el usuario. Deshabilitada por defecto.
Llamada a central de conserjería: Sí (desde pulsador de apertura de puerta)
Autoencendido: Sí (hasta 3 placas/cámaras)
Menú OSD en pantalla: Sí
Pulsador para función adicional F1: Sí (envío de negativo y/o comando)
Función adicional F2 desde pantalla: Sí (sólo comando, no negativo)
Timbre de puerta con melodía diferenciada de la placa: Sí
Conexión para disp. adic. (ext. de llamadas, act. de luces y timbres, etc.): Sí (ref. 2040, ref. 2438, ref. 3267)
Terminales adicionales con la misma dirección: Sí, máximo 2 terminales adicionales (podría necesitarse una fuente de alimentación adicional)
Doormatic (función apertura para profesionales): Sí (configurable hasta 12 h). Led verde activado

AJUSTES

Fecha y hora: Sí
Selección de melodías: Sí (5). Configurables para Placa 0 de bloque, Placa 1 de bloque, Placa 0 de Entrada General y Conserjería.
Regulación de volumen de llamada: Sí (10 niveles por menú OSD y rueda deslizante)
Función no molestar: Sí (por menú OSD) + Señalización por led rojo
Regulación de volumen de audio de conversación: Sí (10 niveles por menú OSD y rueda deslizante)
Regulación de brillo, contraste y color: Sí (por menú OSD)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensiones del producto (Ancho x Alto x Profundo mm): 125 x 165 x 21

Tiempo para responder o abrir desde que se produce la llamada: 30 s.

Tiempo de conversación: 90 s.

Privacidad de la conversación: Sí

Tensión de alimentación: 18-24 Vcc

Consumo máximo (W): 6,9W (14.4 W si el bucle inductivo está activado)

Consumo en reposo emparejado y conectado (W): 1,3 W

Temperatura de funcionamiento (°C, °F); Humedad: [-5°C, +40°C][23°F, 106°F]; [0%, 90%]

Adaptador de línea incluido en el monitor: Sí (A, C, posición por defecto OFF)

Bornes: Bin, Bin, Bout, Bout, -, A+, F1, T

DESVÍO DE LLAMADA (APP PARA MÓVILES & TABLETS)

Desvío de llamada a smartphones y tablets: Sí (App Compatible con iOS>=11; Android>=6)

Conectividad: Wifi (2,4 Ghz) y 3G/4G

Emparejamiento del monitor con el router wifi de la vivienda: Una vez la App instalada, el usuario debe registrarse. Emparejamiento escaneando QR en menu del monitor.

Máximo número de apartamentos que se pueden gestionar desde la App: Sin límite

Máximo número de smartphones/tablets en los que se puede usar la función de desvío de llamada procedente de la misma vivienda: 10 (incluyendo dispositivos de administrador e invitados)

Máximo número de usuarios que pueden ser invitados por el administrador: 5

Recepción de llamadas: Audio y Video desde placas/conserjerías. Con visualización de la llamada antes de activar el audio.

Tiempo de conversación: 90 s.

Mute (desactivación del micrófono): Sí

Desactivación del vídeo: Para reducir consumo de datos en 4G

Conmutación de placas/cámaras: Sí. Permite conmutar a otras placas/cámaras (si las hay) con la misma secuencia que en los monitores.

Auto-encendido: Sí. Comunicación con 3 placas de calle/cámaras sin ser llamados previamente.

Activación de función adicional (relé luz de escalera, segunda puerta, etc.): Sí. Botón F1.

Apertura de puerta: Sí. Protegida por el código de desbloqueo del smartphone/tablet: PIN, huella dactilar, patrón o facial.

Llamada a conserjería: Sí

Registro de llamadas: Sí (respondidas en verde; perdidas en rojo)

Ajustes: Nombre y foto de la vivienda; No-molestar; Cambio de contraseña; Selección llamada y modo vibración.

Captura de fotos & vídeos: No desde la APP. Sólo automáticamente desde el monitor.

Idiomas disponibles: 16 (Español, Inglés, Francés, Alemán, Portugués, Finés, Checo, Polaco, Holandés, Noruego, Griego, Danés, Sueco, Hebreo, Ruso, Árabe)

Detalhes.

Medidas do produto (altura x largura x profundidade) mm	Peso embalado do produto (kg)	Medidas de embalagem (cm)	Tecnologia de VP
165 x 125 x 21	0.2987	17x12,8x4	DUOX

Manuais

- 970165d_Guia_rap_monitor_VEO_XS_wifi_duox_V10_23.pdf
- 970283E_Manual_app_Blue_V12_22.pdf
- 970283I_Manual_app_Blue_V12_22.pdf

Declaração de conformidade

- DOCF09459ES.pdf

Acessórios



F09447
CONECTOR DUOX PLUS



F09420
SUPORTE DE MESA MONITOR VEO-XS/VEO-XL



F03388
TAMPA DECORATIVA UNIVERSAL



F03389
TAMPA DECORATIVA UNIVERSAL LARGE

Video formativo

- <https://youtube.com/playlist?list=PLf1YNFmssC37H-1CN64lo6ND28rmVsQit>