

Código do produto

F09533

PLACA MILO VIDEO 1L MEET



Referência

9533

EAN

8424299095332

Descrição.

Descrição

PLACA DE VIDEO 1L MEET disponible en dos versiones diferentes: con lector de proximidad Mifare o sin lector. **ESPECIFICACIONES**

- Perfil de aluminio • Cristal templado • Cámara color de alta definición • Bajo consumo • Rango de funcionamiento extendido •
- Plataforma modular basada en Linux • Control Accesos Integrado (sólo en Ref.9534 con lector de proximidad integrado) •
- Actualización de Firmware remota

FUNCIONES LLAMADA A APARTAMENTO Los visitantes pueden llamar al apartamento asociado a la placa. LLAMADA A CONSERJERÍA Es posible realizar llamadas de asistencia a la conserjería asociada a la placa. **REFERENCIAS**

Ref. 9533 PLACA DE VIDEO 1L MEET Ref. 9534 PLACA DE VIDEO 1L MEET (+ LECTOR DE PROXIMIDAD) Ref. 9543 CAJA DE EMPOTRAR – S MEET Ref. 9519 CAJA DE SUPERFICIE – S MEET (Acero inoxidable)

Detalhes Técnicos Adicionais

Sistema: • CPU: ARM Cortex-A7 1.2GHz • FLASH: 128M • SDRAM: 64M Audio: • G.711 codec • Audio level 17.7 dB Cámara: • 1/3" CMOS Color • Lente de 90° diagonal: 72°(H), 54°(V) • 1 Mega Pixels • 0,5 LUX de iluminación mínima. • AWB LED: • LED Blanco • LM 60 mA Min. 24, Tipo. 26 • Ángulo 201/2: 120 Consumo: • En reposo: 125mA • En funcionamiento: 250mA • Tensión de funcionamiento: 12 Vcc Conectividad: • Conector Ethernet RJ-45 • Conector para botón de salida y sensor de puerta abierta •

Conexión de relé apertura de puerta NA, NC, C • Web server incorporado para configuración y gestión remota. Condiciones de funcionamiento: • Temperatura: -10°C – 55°C • Humedad: 10 – 90% • IP 54 • IK 07 **CONEXIONES** RJ-45 10/100 Base -T Ethernet +, -, : 12 Vdc Entrada de alimentación BS, -, NA, SP: Botón de salida y sensor de puerta abierta NO, C, NC: Terminales relé apertura de puerta 485+, 485-: Puerto serie RS485

Detalhes.

Medidas do produto (altura x largura x profundidade) mm	Peso embalado do produto (kg)	Medidas de embalagem (cm)	Tecnologia de VP
118x183x49	0.7556	8x25,5x16,5	MEET


Manuais

- https://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP2008/files/970137Ed%20Man%20Inst%20Placa%201L%20MEET%20V06_21.pdf,
- https://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP2008/files/970137Id%20Man%20Inst%20Placa%201L%20MEET%20V06_21.pdf, ,
- https://docs.fermax.com/manuales/970139Ec%20Man%20Inst%20APP%20MEET%20V04_22.pdf, ,
- 970139Ic Man Inst APP MEET V04_22.pdf
- 970139Pc_Man_Inst_APP_MEET_V02_24.pdf

Declaração de conformidade


- DOCF09533ES.pdf

Acessórios



F09543

CAIXA DE ENCASTRAR PLACA MILO
1L MEET



F09518

CAIXA SALIENTE PLACA MILO 1L
MEET