



Código do produto

F49042

## BOTONEIRA CITY MEMOPHONE DUOX PLUS 1L

Referência

49042

EAN

8424299490427

### Descrição.

---

#### Descrição

Instalados nas entradas do edifício, permitem a comunicação com as residências, a abertura da porta, uma chamada para o concierge, etc.

#### Botoneira CityLine.

Cityline é a linha do painel de entrada "perfil contínuo" para edifícios.

Este modelo de chapa é mais robusto e de maior qualidade estética e funcional. O design integra, em sua versão de entrada de vídeo, as funções de áudio e vídeo no mesmo módulo.

Caracteriza-se pelo seu perfil convexo e curvado, mantendo as mesmas características do seu antecessor, o City Classic. Existe total compatibilidade entre os dois modelos, garantindo substituição e substituição imediatas.

É fabricado em alumínio anodizado, altamente resistente a intempéries e mudanças climáticas (IP43 IK07). Ele incorpora novos materiais, como zamak e botões cromados.

A frente do amplificador é de alumínio e o interior é protegido por uma grade de aço inoxidável.

Os painéis da linha da cidade não incluem a caixa ou a superfície de montagem embutida. Isso deve ser solicitado separadamente.

É possível combinar duas ou mais placas, desde que sejam da mesma série. Para ajustá-los perfeitamente, um conjunto de espaçadores deve ser usado a cada duas placas instaladas entre suas caixas de encaixe.

Cor de alumínio.

**Botões de chamada em** zamak injetado com acabamento cromado, de acordo com o perfil curvo da placa. Impermeável ao ar livre. Equipado com contatos especiais banhados a ouro que lhes conferem maior durabilidade.

Pressionar o botão de chamada é confirmado por uma luz de aviso acústica emitida pelo amplificador.

Os botões incluem um suporte de cartão de policarbonato (acesso frontal), para abrigar uma etiqueta com o nome do proprietário da casa e o número da porta. Iluminação integrada que permite que os portadores do cartão sejam visualizados, mesmo na escuridão total.

Ele inclui **um teclado Memokey** integrado para abrir a porta do teclado digitando um código PIN (até 100 códigos, 100 usuários).

### Sistema: DUOX PLUS (digital a 2 fios)

#### Detalhes Técnicos Adicionais

Consumo de LEDs de iluminação: 3,5 mA por titular do cartão.

#### Botoneira **Série 5**

- Medidas da placa: 130x246 mm (largura-altura).
- Medidas da caixa embutida: 115x233x45 mm (largura-altura-profundidade).
- Medidas da caixa de superfície: 130x246x33 mm (largura-altura-profundidade).

Potência: 18-24 Vdc

Consumo:

- em repouso: 94 mA.
- áudio ativo: 550 mA.

IPK-437

Sentido de casa-rua de potência de áudio: 2W

Sentido de habitação na rua com potência de áudio: 0,15W

Volume ajustável nas duas direções

Temperatura de operação: -25 a 70 °C

## Detalhes.

Peso embalado do produto (kg)	Medidas de embalagem (cm)	Tecnologia de VP	Tecnologia de controle de acesso
1	6,9x20x26,7	DUOX	TECLADO

### Manuais

- 970050c Placa CITY Amplif DUOX PLUS V07\_21.pdf
- 97528A Memokey NCity 100 codigos V04\_13.pdf
- 97528E Memokey NCity 100 codigos V04\_13.pdf
- 97528F Memokey NCity 100 codigos V04\_13.pdf
- 97528I Memokey NCity 100 codigos V04\_13.pdf
- 97528P Memokey NCity 100 codigos V04\_13.pdf

### Acessórios



F08855

CAIXA ENCASTRAR S5. 115x233x45



F07065

CAIXA SALIENTE S5. 130x246x33



F08382

COMPLEMENTO ANGULAR S5



F08255

MOLDURA CITY SIMPLE S5. 225x375



F09195

MOLDURA MODULAR S6. 211x329



F08404

VISEIRA SIMPLE S5. 135x250